SONY

4-530-738-**41** (1)

无线麦克风系统频率列表

TV3840

下表显示了无线麦克风、发射器和接收器的可选通道及频率。

有关设备上通道 / 频率的设置步骤，请参阅设备随附的使用说明书。

Group 00 （通道间隔：125kHz）

Group 00 使得设备可以 Channel 38 至 40 的 63 个载波频率 （步长为 125 kHz）中的任意一个进行操作。

注意

此组不能保证同时进行多通道操作。

TV-38

通道	频率	通道	频率	通道	频率
38 - 01	710.125	38 - 22	712.750	38 - 43	715.375
38 - 02	710.250	38 - 23	712.875	38 - 44	715.500
38 - 03	710.375	38 - 24	713.000	38 - 45	715.625
38 - 04	710.500	38 - 25	713.125	38 - 46	715.750
38 - 05	710.625	38 - 26	713.250	38 - 47	715.875
38 - 06	710.750	38 - 27	713.375	38 - 48	716.000
38 - 07	710.875	38 - 28	713.500	38 - 49	716.125
38 - 08	711.000	38 - 29	713.625	38 - 50	716.250
38 - 09	711.125	38 - 30	713.750	38 - 51	716.375
38 - 10	711.250	38 - 31	713.875	38 - 52	716.500
38 - 11	711.375	38 - 32	714.000	38 - 53	716.625
38 - 12	711.500	38 - 33	714.125	38 - 54	716.750
38 - 13	711.625	38 - 34	714.250	38 - 55	716.875
38 - 14	711.750	38 - 35	714.375	38 - 56	717.000
38 - 15	711.875	38 - 36	714.500	38 - 57	717.125
38 - 16	712.000	38 - 37	714.625	38 - 58	717.250
38 - 17	712.125	38 - 38	714.750	38 - 59	717.375
38 - 18	712.250	38 - 39	714.875	38 - 60	717.500
38 - 19	712.375	38 - 40	715.000	38 - 61	717.625
38 - 20	712.500	38 - 41	715.125	38 - 62	717.750
38 - 21	712.625	38 - 42	715.250	38 - 63	717.875

TV-39

通道	频率	通道	频率	通道	频率
39 - 01	718.125	39 - 22	720.750	39 - 43	723.375
39 - 02	718.250	39 - 23	720.875	39 - 44	723.500
39 - 03	718.375	39 - 24	721.000	39 - 45	723.625
39 - 04	718.500	39 - 25	721.125	39 - 46	723.750
39 - 05	718.625	39 - 26	721.250	39 - 47	723.875
39 - 06	718.750	39 - 27	721.375	39 - 48	724.000
39 - 07	718.875	39 - 28	721.500	39 - 49	724.125
39 - 08	719.000	39 - 29	721.625	39 - 50	724.250
39 - 09	719.125	39 - 30	721.750	39 - 51	724.375
39 - 10	719.250	39 - 31	721.875	39 - 52	724.500
39 - 11	719.375	39 - 32	722.000	39 - 53	724.625
39 - 12	719.500	39 - 33	722.125	39 - 54	724.750
39 - 13	719.625	39 - 34	722.250	39 - 55	724.875
39 - 14	719.750	39 - 35	722.375	39 - 56	725.000
39 - 15	719.875	39 - 36	722.500	39 - 57	725.125
39 - 16	720.000	39 - 37	722.625	39 - 58	725.250
39 - 17	720.125	39 - 38	722.750	39 - 59	725.375
39 - 18	720.250	39 - 39	722.875	39 - 60	725.500
39 - 19	720.375	39 - 40	723.000	39 - 61	725.625
39 - 20	720.500	39 - 41	723.125	39 - 62	725.750
39 - 21	720.625	39 - 42	723.250	39 - 63	725.875

TV-40

通道	频率	通道	频率	通道	频率
40 - 01	726.125	40 - 22	728.750	40 - 43	731.375
40 - 02	726.250	40 - 23	728.875	40 - 44	731.500
40 - 03	726.375	40 - 24	729.000	40 - 45	731.625
40 - 04	726.500	40 - 25	729.125	40 - 46	731.750
40 - 05	726.625	40 - 26	729.250	40 - 47	731.875
40 - 06	726.750	40 - 27	729.375	40 - 48	732.000
40 - 07	726.875	40 - 28	729.500	40 - 49	732.125
40 - 08	727.000	40 - 29	729.625	40 - 50	732.250
40 - 09	727.125	40 - 30	729.750	40 - 51	732.375
40 - 10	727.250	40 - 31	729.875	40 - 52	732.500
40 - 11	727.375	40 - 32	730.000	40 - 53	732.625
40 - 12	727.500	40 - 33	730.125	40 - 54	732.750
40 - 13	727.625	40 - 34	730.250	40 - 55	732.875
40 - 14	727.750	40 - 35	730.375	40 - 56	733.000
40 - 15	727.875	40 - 36	730.500	40 - 57	733.125
40 - 16	728.000	40 - 37	730.625	40 - 58	733.250
40 - 17	728.125	40 - 38	730.750	40 - 59	733.375
40 - 18	728.250	40 - 39	730.875	40 - 60	733.500
40 - 19	728.375	40 - 40	731.000	40 - 61	733.625
40 - 20	728.500	40 - 41	731.125	40 - 62	733.750
40 - 21	728.625	40 - 42	731.250	40 - 63	733.875

频率单位：MHz

适用于多通道系统的分组

构建多通道系统时， Sony 建议选择以下任意一个组，以避免与其他 Sony 无线麦克风 / 发射器相互干扰。

– Group 01 至 03 适用于在一个 TV 通道中使用 10 个发射频率通道。
– Group 04 至 06 适用于在两个 TV 通道中使用 13 个发射频率通道。
– Group 07 适用于在三个 TV 通道中使用 16 个发射频率通道。

Group 01

对 10 个通道进行分组

通道	频率
38 - 01	710.125
38 - 05	710.625
38 - 12	711.500
38 - 17	712.125
38 - 26	713.250
38 - 36	714.500
38 - 39	714.875
38 - 54	716.750
38 - 56	717.000
38 - 62	717.750

Group 02

对 10 个通道进行分组

通道	频率
39 - 02	718.250
39 - 08	719.000
39 - 10	719.250
39 - 25	721.125
39 - 28	721.500
39 - 38	722.750
39 - 47	723.875
39 - 52	724.500
39 - 59	725.375
39 - 63	725.875

Group 03

对 10 个通道进行分组

通道	频率
40 - 01	726.125
40 - 07	726.875
40 - 09	727.125
40 - 24	729.000
40 - 27	729.375
40 - 37	730.625
40 - 46	731.750
40 - 51	732.375
40 - 58	733.250
40 - 62	733.750

Group 04

对 13 个通道进行分组

通道	频率
38 - 09	711.125
38 - 11	711.375
38 - 19	712.375
38 - 25	713.125
38 - 46	715.750
38 - 57	717.125
39 - 02	718.250
39 - 15	719.875
39 - 27	721.375
39 - 32	722.000
39 - 51	724.375
39 - 55	724.875
39 - 58	725.250

Group 05

对 13 个通道进行分组

通道	频率
39 - 04	718.500
39 - 07	718.875
39 - 11	719.375
39 - 30	721.750
39 - 35	722.375
39 - 47	723.875
39 - 60	725.500
40 - 05	726.625
40 - 16	728.000
40 - 37	730.625
40 - 43	731.375
40 - 51	732.375
40 - 53	732.625

Group 06

对 13 个通道进行分组

通道	频率
38 - 05	710.625
38 - 08	711.000
38 - 12	711.500
38 - 31	713.875
38 - 36	714.500
38 - 48	716.000
38 - 61	717.625
40 - 09	727.125
40 - 20	728.500
40 - 41	731.125
40 - 47	731.875
40 - 55	732.875
40 - 57	733.125

Group 07

对 16 个通道进行分组

通道	频率
38 - 03	710.375
38 - 05	710.625
38 - 08	711.000
38 - 12	711.500
38 - 34	714.250
38 - 49	716.125
39 - 04	718.500
39 - 21	720.625
39 - 34	722.250
39 - 59	725.375
40 - 15	727.875
40 - 27	729.375
40 - 38	730.750
40 - 48	732.000
40 - 54	732.750
40 - 62	733.750

频率单位：MHz

Group 38 至 40 （通道间隔：25 kHz）

Group 38、 39 和 40 使得设备可以 25 kHz 的步长操作 TV Channel 38 至 40 的 320 个载波频率的任意一个。

注意

此组不能保证同时进行多通道操作。

Group 38

通道	频率	通道	频率	通道	频率	通道	频率	通道	频率	通道	频率	通道	频率	通道	频率
38 - 001	710.025	38 - 041	711.025	38 - 081	712.025	38 - 121	713.025	38 - 161	714.025	38 - 201	715.025	38 - 241	716.025	38 - 281	717.025
38 - 002	710.050	38 - 042	711.050	38 - 082	712.050	38 - 122	713.050	38 - 162	714.050	38 - 202	715.050	38 - 242	716.050	38 - 282	717.050
38 - 003	710.075	38 - 043	711.075	38 - 083	712.075	38 - 123	713.075	38 - 163	714.075	38 - 203	715.075	38 - 243	716.075	38 - 283	717.075
38 - 004	710.100	38 - 044	711.100	38 - 084	712.100	38 - 124	713.100	38 - 164	714.100	38 - 204	715.100	38 - 244	716.100	38 - 284	717.100
38 - 005	710.125	38 - 045	711.125	38 - 085	712.125	38 - 125	713.125	38 - 165	714.125	38 - 205	715.125	38 - 245	716.125	38 - 285	717.125
38 - 006	710.150	38 - 046	711.150	38 - 086	712.150	38 - 126	713.150	38 - 166	714.150	38 - 206	715.150	38 - 246	716.150	38 - 286	717.150
38 - 007	710.175	38 - 047	711.175	38 - 087	712.175	38 - 127	713.175	38 - 167	714.175	38 - 207	715.175	38 - 247	716.175	38 - 287	717.175
38 - 008	710.200	38 - 048	711.200	38 - 088	712.200	38 - 128	713.200	38 - 168	714.200	38 - 208	715.200	38 - 248	716.200	38 - 288	717.200
38 - 009	710.225	38 - 049	711.225	38 - 089	712.225	38 - 129	713.225	38 - 169	714.225	38 - 209	715.225	38 - 249	716.225	38 - 289	717.225
38 - 010	710.250	38 - 050	711.250	38 - 090	712.250	38 - 130	713.250	38 - 170	714.250	38 - 210	715.250	38 - 250	716.250	38 - 290	717.250
38 - 011	710.275	38 - 051	711.275	38 - 091	712.275	38 - 131	713.275	38 - 171	714.275	38 - 211	715.275	38 - 251	716.275	38 - 291	717.275
38 - 012	710.300	38 - 052	711.300	38 - 092	712.300	38 - 132	713.300	38 - 172	714.300	38 - 212	715.300	38 - 252	716.300	38 - 292	717.300
38 - 013	710.325	38 - 053	711.325	38 - 093	712.325	38 - 133	713.325	38 - 173	714.325	38 - 213	715.325	38 - 253	716.325	38 - 293	717.325
38 - 014	710.350	38 - 054	711.350	38 - 094	712.350	38 - 134	713.350	38 - 174	714.350	38 - 214	715.350	38 - 254	716.350	38 - 294	717.350
38 - 015	710.375	38 - 055	711.375	38 - 095	712.375	38 - 135	713.375	38 - 175	714.375	38 - 215	715.375	38 - 255	716.375	38 - 295	717.375
38 - 016	710.400	38 - 056	711.400	38 - 096	712.400	38 - 136	713.400	38 - 176	714.400	38 - 216	715.400	38 - 256	716.400	38 - 296	717.400
38 - 017	710.425	38 - 057	711.425	38 - 097	712.425	38 - 137	713.425	38 - 177	714.425	38 - 217	715.425	38 - 257	716.425	38 - 297	717.425
38 - 018	710.450	38 - 058	711.450	38 - 098	712.450	38 - 138	713.450	38 - 178	714.450	38 - 218	715.450	38 - 258	716.450	38 - 298	717.450
38 - 019	710.475	38 - 059	711.475	38 - 099	712.475	38 - 139	713.475	38 - 179	714.475	38 - 219	715.475	38 - 259	716.475	38 - 299	717.475
38 - 020	710.500	38 - 060	711.500	38 - 100	712.500	38 - 140	713.500	38 - 180	714.500	38 - 220	715.500	38 - 260	716.500	38 - 300	717.500
38 - 021	710.525	38 - 061	711.525	38 - 101	712.525	38 - 141	713.525	38 - 181	714.525	38 - 221	715.525	38 - 261	716.525	38 - 301	717.525
38 - 022	710.550	38 - 062	711.550	38 - 102	712.550	38 - 142	713.550	38 - 182	714.550	38 - 222	715.550	38 - 262	716.550	38 - 302	717.550
38 - 023	710.575	38 - 063	711.575	38 - 103	712.575	38 - 143	713.575	38 - 183	714.575	38 - 223	715.575	38 - 263	716.575	38 - 303	717.575
38 - 024	710.600	38 - 064	711.600	38 - 104	712.600	38 - 144	713.600	38 - 184	714.600	38 - 224	715.600	38 - 264	716.600	38 - 304	717.600
38 - 025	710.625	38 - 065	711.625	38 - 105	712.625	38 - 145	713.625	38 - 185	714.625	38 - 225	715.625	38 - 265	716.625	38 - 305	717.625
38 - 026	710.650	38 - 066	711.650	38 - 106	712.650	38 - 146	713.650	38 - 186	714.650	38 - 226	715.650	38 - 266	716.650	38 - 306	717.650
38 - 027	710.675	38 - 067	711.675	38 - 107	712.675	38 - 147	713.675	38 - 187	714.675	38 - 227	715.675	38 - 267	716.675	38 - 307	717.675
38 - 028	710.700	38 - 068	711.700	38 - 108	712.700	38 - 148	713.700	38 - 188	714.700	38 - 228	715.700	38 - 268	716.700	38 - 308	717.700
38 - 029	710.725	38 - 069	711.725	38 - 109	712.725	38 - 149	713.725	38 - 189	714.725	38 - 229	715.725	38 - 269	716.725	38 - 309	717.725
38 - 030	710.750	38 - 070	711.750	38 - 110	712.750	38 - 150	713.750	38 - 190	714.750	38 - 230	715.750	38 - 270	716.750	38 - 310	717.750
38 - 031	710.775	38 - 071	711.775	38 - 111	712.775	38 - 151	713.775	38 - 191	714.775	38 - 231	715.775	38 - 271	716.775	38 - 311	717.775
38 - 032	710.800	38 - 072	711.800	38 - 112	712.800	38 - 152	713.800	38 - 192	714.800	38 - 232	715.800	38 - 272	716.800	38 - 312	717.800
38 - 033	710.825	38 - 073	711.825	38 - 113	712.825	38 - 153	713.825	38 - 193	714.825	38 - 233	715.825	38 - 273	716.825	38 - 313	717.825
38 - 034	710.850	38 - 074	711.850	38 - 114	712.850	38 - 154	713.850	38 - 194	714.850	38 - 234	715.850	38 - 274	716.850	38 - 314	717.850
38 - 035	710.875	38 - 075	711.875	38 - 115	712.875	38 - 155	713.875	38 - 195	714.875	38 - 235	715.875	38 - 275	716.875	38 - 315	717.875
38 - 036	710.900	38 - 076	711.900	38 - 116	712.900	38 - 156	713.900	38 - 196	714.900	38 - 236	715.900	38 - 276	716.900	38 - 316	717.900
38 - 037	710.925	38 - 077	711.925	38 - 117	712.925	38 - 157	713.925	38 - 197	714.925	38 - 237	715.925	38 - 277	716.925	38 - 317	717.925
38 - 038	710.950	38 - 078	711.950	38 - 118	712.950	38 - 158	713.950	38 - 198	714.950	38 - 238	715.950	38 - 278	716.950	38 - 318	717.950
38 - 039	710.975	38 - 079	711.975	38 - 119	712.975	38 - 159	713.975	38 - 199	714.975	38 - 239	715.975	38 - 279	716.975	38 - 319	717.975
38 - 040	711.000	38 - 080	712.000	38 - 120	713.000	38 - 160	714.000	38 - 200	715.000	38 - 240	716.000	38 - 280	717.000	38 - 320	718.000

频率单位：MHz

Group 39

通道	频率	通道	频率	通道	频率	通道	频率	通道	频率	通道	频率	通道	频率	通道	频率
39 - 001	718.025	39 - 041	719.025	39 - 081	720.025	39 - 121	721.025	39 - 161	722.025	39 - 201	723.025	39 - 241	724.025	39 - 281	725.025
39 - 002	718.050	39 - 042	719.050	39 - 082	720.050	39 - 122	721.050	39 - 162	722.050	39 - 202	723.050	39 - 242	724.050	39 - 282	725.050
39 - 003	718.075	39 - 043	719.075	39 - 083	720.075	39 - 123	721.075	39 - 163	722.075	39 - 203	723.075	39 - 243	724.075	39 - 283	725.075
39 - 004	718.100	39 - 044	719.100	39 - 084	720.100	39 - 124	721.100	39 - 164	722.100	39 - 204	723.100	39 - 244	724.100	39 - 284	725.100
39 - 005	718.125	39 - 045	719.125	39 - 085	720.125	39 - 125	721.125	39 - 165	722.125	39 - 205	723.125	39 - 245	724.125	39 - 285	725.125
39 - 006	718.150	39 - 046	719.150	39 - 086	720.150	39 - 126	721.150	39 - 166	722.150	39 - 206	723.150	39 - 246	724.150	39 - 286	725.150
39 - 007	718.175	39 - 047	719.175	39 - 087	720.175	39 - 127	721.175	39 - 167	722.175	39 - 207	723.175	39 - 247	724.175	39 - 287	725.175
39 - 008	718.200	39 - 048	719.200	39 - 088	720.200	39 - 128	721.200	39 - 168	722.200	39 - 208	723.200	39 - 248	724.200	39 - 288	725.200
39 - 009	718.225	39 - 049	719.225	39 - 089	720.225	39 - 129	721.225	39 - 169	722.225	39 - 209	723.225	39 - 249	724.225	39 - 289	725.225
39 - 010	718.250	39 - 050	719.250	39 - 090	720.250	39 - 130	721.250	39 - 170	722.250	39 - 210	723.250	39 - 250	724.250	39 - 290	725.250
39 - 011	718.275	39 - 051	719.275	39 - 091	720.275	39 - 131	721.275	39 - 171	722.275	39 - 211	723.275	39 - 251	724.275	39 - 291	725.275
39 - 012	718.300	39 - 052	719.300	39 - 092	720.300	39 - 132	721.300	39 - 172	722.300	39 - 212	723.300	39 - 252	724.300	39 - 292	725.300
39 - 013	718.325	39 - 053	719.325	39 - 093	720.325	39 - 133	721.325	39 - 173	722.325	39 - 213	723.325	39 - 253	724.325	39 - 293	725.325
39 - 014	718.350	39 - 054	719.350	39 - 094	720.350	39 - 134	721.350	39 - 174	722.350	39 - 214	723.350	39 - 254	724.350	39 - 294	725.350
39 - 015	718.375	39 - 055	719.375	39 - 095	720.375	39 - 135	721.375	39 - 175	722.375	39 - 215	723.375	39 - 255	724.375	39 - 295	725.375
39 - 016	718.400	39 - 056	719.400	39 - 096	720.400	39 - 136	721.400	39 - 176	722.400	39 - 216	723.400	39 - 256	724.400	39 - 296	725.400
39 - 017	718.425	39 - 057	719.425	39 - 097	720.425	39 - 137	721.425	39 - 177	722.425	39 - 217	723.425	39 - 257	724.425	39 - 297	725.425
39 - 018	718.450	39 - 058	719.450	39 - 098	720.450	39 - 138	721.450	39 - 178	722.450	39 - 218	723.450	39 - 258	724.450	39 - 298	725.450
39 - 019	718.475	39 - 059	719.475	39 - 099	720.475	39 - 139	721.475	39 - 179	722.475	39 - 219	723.475	39 - 259	724.475	39 - 299	725.475
39 - 020	718.500	39 - 060	719.500	39 - 100	720.500	39 - 140	721.500	39 - 180	722.500	39 - 220	723.500	39 - 260	724.500	39 - 300	725.500
39 - 021	718.525	39 - 061	719.525	39 - 101	720.525	39 - 141	721.525	39 - 181	722.525	39 - 221	723.525	39 - 261	724.525	39 - 301	725.525
39 - 022	718.550	39 - 062	719.550	39 - 102	720.550	39 - 142	721.550	39 - 182	722.550	39 - 222	723.550	39 - 262	724.550	39 - 302	725.550
39 - 023	718.575	39 - 063	719.575	39 - 103	720.575	39 - 143	721.575	39 - 183	722.575	39 - 223	723.575	39 - 263	724.575	39 - 303	725.575
39 - 024	718.600	39 - 064	719.600	39 - 104	720.600	39 - 144	721.600	39 - 184	722.600	39 - 224	723.600	39 - 264	724.600	39 - 304	725.600
39 - 025	718.625	39 - 065	719.625	39 - 105	720.625	39 - 145	721.625	39 - 185	722.625	39 - 225	723.625	39 - 265	724.625	39 - 305	725.625
39 - 026	718.650	39 - 066	719.650	39 - 106	720.650	39 - 146	721.650	39 - 186	722.650	39 - 226	723.650	39 - 266	724.650	39 - 306	725.650
39 - 027	718.675	39 - 067	719.675	39 - 107	720.675	39 - 147	721.675	39 - 187	722.675	39 - 227	723.675	39 - 267	724.675	39 - 307	725.675
39 - 028	718.700	39 - 068	719.700	39 - 108	720.700	39 - 148	721.700	39 - 188	722.700	39 - 228	723.700	39 - 268	724.700	39 - 308	725.700
39 - 029	718.725	39 - 069	719.725	39 - 109	720.725	39 - 149	721.725	39 - 189	722.725	39 - 229	723.725	39 - 269	724.725	39 - 309	725.725
39 - 030	718.750	39 - 070	719.750	39 - 110	720.750	39 - 150	721.750	39 - 190	722.750	39 - 230	723.750	39 - 270	724.750	39 - 310	725.750
39 - 031	718.775	39 - 071	719.775	39 - 111	720.775	39 - 151	721.775	39 - 191	722.775	39 - 231	723.775	39 - 271	724.775	39 - 311	725.775
39 - 032	718.800	39 - 072	719.800	39 - 112	720.800	39 - 152	721.800	39 - 192	722.800	39 - 232	723.800	39 - 272	724.800	39 - 312	725.800
39 - 033	718.825	39 - 073	719.825	39 - 113	720.825	39 - 153	721.825	39 - 193	722.825	39 - 233	723.825	39 - 273	724.825	39 - 313	725.825
39 - 034	718.850	39 - 074	719.850	39 - 114	720.850	39 - 154	721.850	39 - 194	722.850	39 - 234	723.850	39 - 274	724.850	39 - 314	725.850
39 - 035	718.875	39 - 075	719.875	39 - 115	720.875	39 - 155	721.875	39 - 195	722.875	39 - 235	723.875	39 - 275	724.875	39 - 315	725.875
39 - 036	718.900	39 - 076	719.900	39 - 116	720.900	39 - 156	721.900	39 - 196	722.900	39 - 236	723.900	39 - 276	724.900	39 - 316	725.900
39 - 037	718.925	39 - 077	719.925	39 - 117	720.925	39 - 157	721.925	39 - 197	722.925	39 - 237	723.925	39 - 277	724.925	39 - 317	725.925
39 - 038	718.950	39 - 078	719.950	39 - 118	720.950	39 - 158	721.950	39 - 198	722.950	39 - 238	723.950	39 - 278	724.950	39 - 318	725.950
39 - 039	718.975	39 - 079	719.975	39 - 119	720.975	39 - 159	721.975	39 - 199	722.975	39 - 239	723.975	39 - 279	724.975	39 - 319	725.975
39 - 040	719.000	39 - 080	720.000	39 - 120	721.000	39 - 160	722.000	39 - 200	723.000	39 - 240	724.000	39 - 280	725.000	39 - 320	726.000

频率单位：MHz

Group 40

通道	频率	通道	频率	通道	频率	通道	频率	通道	频率	通道	频率	通道	频率	通道	频率
40 - 001	726.025	40 - 041	727.025	40 - 081	728.025	40 - 121	729.025	40 - 161	730.025	40 - 201	731.025	40 - 241	732.025	40 - 281	733.025
40 - 002	726.050	40 - 042	727.050	40 - 082	728.050	40 - 122	729.050	40 - 162	730.050	40 - 202	731.050	40 - 242	732.050	40 - 282	733.050
40 - 003	726.075	40 - 043	727.075	40 - 083	728.075	40 - 123	729.075	40 - 163	730.075	40 - 203	731.075	40 - 243	732.075	40 - 283	733.075
40 - 004	726.100	40 - 044	727.100	40 - 084	728.100	40 - 124	729.100	40 - 164	730.100	40 - 204	731.100	40 - 244	732.100	40 - 284	733.100
40 - 005	726.125	40 - 045	727.125	40 - 085	728.125	40 - 125	729.125	40 - 165	730.125	40 - 205	731.125	40 - 245	732.125	40 - 285	733.125
40 - 006	726.150	40 - 046	727.150	40 - 086	728.150	40 - 126	729.150	40 - 166	730.150	40 - 206	731.150	40 - 246	732.150	40 - 286	733.150
40 - 007	726.175	40 - 047	727.175	40 - 087	728.175	40 - 127	729.175	40 - 167	730.175	40 - 207	731.175	40 - 247	732.175	40 - 287	733.175
40 - 008	726.200	40 - 048	727.200	40 - 088	728.200	40 - 128	729.200	40 - 168	730.200	40 - 208	731.200	40 - 248	732.200	40 - 288	733.200
40 - 009	726.225	40 - 049	727.225	40 - 089	728.225	40 - 129	729.225	40 - 169	730.225	40 - 209	731.225	40 - 249	732.225	40 - 289	733.225
40 - 010	726.250	40 - 050	727.250	40 - 090	728.250	40 - 130	729.250	40 - 170	730.250	40 - 210	731.250	40 - 250	732.250	40 - 290	733.250
40 - 011	726.275	40 - 051	727.275	40 - 091	728.275	40 - 131	729.275	40 - 171	730.275	40 - 211	731.275	40 - 251	732.275	40 - 291	733.275
40 - 012	726.300	40 - 052	727.300	40 - 092	728.300	40 - 132	729.300	40 - 172	730.300	40 - 212	731.300	40 - 252	732.300	40 - 292	733.300
40 - 013	726.325	40 - 053	727.325	40 - 093	728.325	40 - 133	729.325	40 - 173	730.325	40 - 213	731.325	40 - 253	732.325	40 - 293	733.325
40 - 014	726.350	40 - 054	727.350	40 - 094	728.350	40 - 134	729.350	40 - 174	730.350	40 - 214	731.350	40 - 254	732.350	40 - 294	733.350
40 - 015	726.375	40 - 055	727.375	40 - 095	728.375	40 - 135	729.375	40 - 175	730.375	40 - 215	731.375	40 - 255	732.375	40 - 295	733.375
40 - 016	726.400	40 - 056	727.400	40 - 096	728.400	40 - 136	729.400	40 - 176	730.400	40 - 216	731.400	40 - 256	732.400	40 - 296	733.400
40 - 017	726.425	40 - 057	727.425	40 - 097	728.425	40 - 137	729.425	40 - 177	730.425	40 - 217	731.425	40 - 257	732.425	40 - 297	733.425
40 - 018	726.450	40 - 058	727.450	40 - 098	728.450	40 - 138	729.450	40 - 178	730.450	40 - 218	731.450	40 - 258	732.450	40 - 298	733.450
40 - 019	726.475	40 - 059	727.475	40 - 099	728.475	40 - 139	729.475	40 - 179	730.475	40 - 219	731.475	40 - 259	732.475	40 - 299	733.475
40 - 020	726.500	40 - 060	727.500	40 - 100	728.500	40 - 140	729.500	40 - 180	730.500	40 - 220	731.500	40 - 260	732.500	40 - 300	733.500
40 - 021	726.525	40 - 061	727.525	40 - 101	728.525	40 - 141	729.525	40 - 181	730.525	40 - 221	731.525	40 - 261	732.525	40 - 301	733.525
40 - 022	726.550	40 - 062	727.550	40 - 102	728.550	40 - 142	729.550	40 - 182	730.550	40 - 222	731.550	40 - 262	732.550	40 - 302	733.550
40 - 023	726.575	40 - 063	727.575	40 - 103	728.575	40 - 143	729.575	40 - 183	730.575	40 - 223	731.575	40 - 263	732.575	40 - 303	733.575
40 - 024	726.600	40 - 064	727.600	40 - 104	728.600	40 - 144	729.600	40 - 184	730.600	40 - 224	731.600	40 - 264	732.600	40 - 304	733.600
40 - 025	726.625	40 - 065	727.625	40 - 105	728.625	40 - 145	729.625	40 - 185	730.625	40 - 225	731.625	40 - 265	732.625	40 - 305	733.625
40 - 026	726.650	40 - 066	727.650	40 - 106	728.650	40 - 146	729.650	40 - 186	730.650	40 - 226	731.650	40 - 266	732.650	40 - 306	733.650
40 - 027	726.675	40 - 067	727.675	40 - 107	728.675	40 - 147	729.675	40 - 187	730.675	40 - 227	731.675	40 - 267	732.675	40 - 307	733.675
40 - 028	726.700	40 - 068	727.700	40 - 108	728.700	40 - 148	729.700	40 - 188	730.700	40 - 228	731.700	40 - 268	732.700	40 - 308	733.700
40 - 029	726.725	40 - 069	727.725	40 - 109	728.725	40 - 149	729.725	40 - 189	730.725	40 - 229	731.725	40 - 269	732.725	40 - 309	733.725
40 - 030	726.750	40 - 070	727.750	40 - 110	728.750	40 - 150	729.750	40 - 190	730.750	40 - 230	731.750	40 - 270	732.750	40 - 310	733.750
40 - 031	726.775	40 - 071	727.775	40 - 111	728.775	40 - 151	729.775	40 - 191	730.775	40 - 231	731.775	40 - 271	732.775	40 - 311	733.775
40 - 032	726.800	40 - 072	727.800	40 - 112	728.800	40 - 152	729.800	40 - 192	730.800	40 - 232	731.800	40 - 272	732.800	40 - 312	733.800
40 - 033	726.825	40 - 073	727.825	40 - 113	728.825	40 - 153	729.825	40 - 193	730.825	40 - 233	731.825	40 - 273	732.825	40 - 313	733.825
40 - 034	726.850	40 - 074	727.850	40 - 114	728.850	40 - 154	729.850	40 - 194	730.850	40 - 234	731.850	40 - 274	732.850	40 - 314	733.850
40 - 035	726.875	40 - 075	727.875	40 - 115	728.875	40 - 155	729.875	40 - 195	730.875	40 - 235	731.875	40 - 275	732.875	40 - 315	733.875
40 - 036	726.900	40 - 076	727.900	40 - 116	728.900	40 - 156	729.900	40 - 196	730.900	40 - 236	731.900	40 - 276	732.900	40 - 316	733.900
40 - 037	726.925	40 - 077	727.925	40 - 117	728.925	40 - 157	729.925	40 - 197	730.925	40 - 237	731.925	40 - 277	732.925	40 - 317	733.925
40 - 038	726.950	40 - 078	727.950	40 - 118	728.950	40 - 158	729.950	40 - 198	730.950	40 - 238	731.950	40 - 278	732.950	40 - 318	733.950
40 - 039	726.975	40 - 079	727.975	40 - 119	728.975	40 - 159	729.975	40 - 199	730.975	40 - 239	731.975	40 - 279	732.975	40 - 319	733.975
40 - 040	727.000	40 - 080	728.000	40 - 120	729.000	40 - 160	730.000	40 - 200	731.000	40 - 240	732.000	40 - 280	733.000	40 - 320	734.000

频率单位：MHz

TV4143

下表显示了无线麦克风、发射器和接收器的可选通道及频率。
有关设备上通道 / 频率的设置步骤，请参阅设备随附的使用说明书。

Group 00 （通道间隔：125kHz）

Group 00 使得设备可以 Channel 41 至 43 的 63 个载波频率 （步长为 125 kHz）中的任意一个进行操作。

注意

此组不能保证同时进行多通道操作。

TV-41

通道	频率	通道	频率	通道	频率
41 - 01	734.125	41 - 22	736.750	41 - 43	739.375
41 - 02	734.250	41 - 23	736.875	41 - 44	739.500
41 - 03	734.375	41 - 24	737.000	41 - 45	739.625
41 - 04	734.500	41 - 25	737.125	41 - 46	739.750
41 - 05	734.625	41 - 26	737.250	41 - 47	739.875
41 - 06	734.750	41 - 27	737.375	41 - 48	740.000
41 - 07	734.875	41 - 28	737.500	41 - 49	740.125
41 - 08	735.000	41 - 29	737.625	41 - 50	740.250
41 - 09	735.125	41 - 30	737.750	41 - 51	740.375
41 - 10	735.250	41 - 31	737.875	41 - 52	740.500
41 - 11	735.375	41 - 32	738.000	41 - 53	740.625
41 - 12	735.500	41 - 33	738.125	41 - 54	740.750
41 - 13	735.625	41 - 34	738.250	41 - 55	740.875
41 - 14	735.750	41 - 35	738.375	41 - 56	741.000
41 - 15	735.875	41 - 36	738.500	41 - 57	741.125
41 - 16	736.000	41 - 37	738.625	41 - 58	741.250
41 - 17	736.125	41 - 38	738.750	41 - 59	741.375
41 - 18	736.250	41 - 39	738.875	41 - 60	741.500
41 - 19	736.375	41 - 40	739.000	41 - 61	741.625
41 - 20	736.500	41 - 41	739.125	41 - 62	741.750
41 - 21	736.625	41 - 42	739.250	41 - 63	741.875

TV-42

通道	频率	通道	频率	通道	频率
42 - 01	742.125	42 - 22	744.750	42 - 43	747.375
42 - 02	742.250	42 - 23	744.875	42 - 44	747.500
42 - 03	742.375	42 - 24	745.000	42 - 45	747.625
42 - 04	742.500	42 - 25	745.125	42 - 46	747.750
42 - 05	742.625	42 - 26	745.250	42 - 47	747.875
42 - 06	742.750	42 - 27	745.375	42 - 48	748.000
42 - 07	742.875	42 - 28	745.500	42 - 49	748.125
42 - 08	743.000	42 - 29	745.625	42 - 50	748.250
42 - 09	743.125	42 - 30	745.750	42 - 51	748.375
42 - 10	743.250	42 - 31	745.875	42 - 52	748.500
42 - 11	743.375	42 - 32	746.000	42 - 53	748.625
42 - 12	743.500	42 - 33	746.125	42 - 54	748.750
42 - 13	743.625	42 - 34	746.250	42 - 55	748.875
42 - 14	743.750	42 - 35	746.375	42 - 56	749.000
42 - 15	743.875	42 - 36	746.500	42 - 57	749.125
42 - 16	744.000	42 - 37	746.625	42 - 58	749.250
42 - 17	744.125	42 - 38	746.750	42 - 59	749.375
42 - 18	744.250	42 - 39	746.875	42 - 60	749.500
42 - 19	744.375	42 - 40	747.000	42 - 61	749.625
42 - 20	744.500	42 - 41	747.125	42 - 62	749.750
42 - 21	744.625	42 - 42	747.250	42 - 63	749.875

TV-43

通道	频率	通道	频率	通道	频率
43 - 01	750.125	43 - 22	752.750	43 - 43	755.375
43 - 02	750.250	43 - 23	752.875	43 - 44	755.500
43 - 03	750.375	43 - 24	753.000	43 - 45	755.625
43 - 04	750.500	43 - 25	753.125	43 - 46	755.750
43 - 05	750.625	43 - 26	753.250	43 - 47	755.875
43 - 06	750.750	43 - 27	753.375	43 - 48	756.000
43 - 07	750.875	43 - 28	753.500	43 - 49	756.125
43 - 08	751.000	43 - 29	753.625	43 - 50	756.250
43 - 09	751.125	43 - 30	753.750	43 - 51	756.375
43 - 10	751.250	43 - 31	753.875	43 - 52	756.500
43 - 11	751.375	43 - 32	754.000	43 - 53	756.625
43 - 12	751.500	43 - 33	754.125	43 - 54	756.750
43 - 13	751.625	43 - 34	754.250	43 - 55	756.875
43 - 14	751.750	43 - 35	754.375	43 - 56	757.000
43 - 15	751.875	43 - 36	754.500	43 - 57	757.125
43 - 16	752.000	43 - 37	754.625	43 - 58	757.250
43 - 17	752.125	43 - 38	754.750	43 - 59	757.375
43 - 18	752.250	43 - 39	754.875	43 - 60	757.500
43 - 19	752.375	43 - 40	755.000	43 - 61	757.625
43 - 20	752.500	43 - 41	755.125	43 - 62	757.750
43 - 21	752.625	43 - 42	755.250	43 - 63	757.875

频率单位：MHz

适用于多通道系统的分组

构建多通道系统时， Sony 建议选择以下任意一个组，以避免与其他 Sony 无线麦克风 / 发射器相互干扰。
– Group 01 至 03 适用于在一个 TV 通道中使用 10 个发射频率通道。
– Group 04 至 06 适用于在两个 TV 通道中使用 13 个发射频率通道。
– Group 07 适用于在三个 TV 通道中使用 16 个发射频率通道。

Group 01

对 10 个通道进行分组

通道	频率
41 - 01	734.125
41 - 05	734.625
41 - 12	735.500
41 - 17	736.125
41 - 26	737.250
41 - 36	738.500
41 - 39	738.875
41 - 54	740.750
41 - 56	741.000
41 - 62	741.750

Group 02

对 10 个通道进行分组

通道	频率
42 - 02	742.250
42 - 08	743.000
42 - 10	743.250
42 - 25	745.125
42 - 28	745.500
42 - 38	746.750
42 - 47	747.875
42 - 52	748.500
42 - 59	749.375
42 - 63	749.875

Group 03

对 10 个通道进行分组

通道	频率
43 - 01	750.125
43 - 07	750.875
43 - 09	751.125
43 - 24	753.000
43 - 27	753.375
43 - 37	754.625
43 - 46	755.750
43 - 51	756.375
43 - 58	757.250
43 - 62	757.750

Group 04

对 13 个通道进行分组

通道	频率
41 - 09	735.125
41 - 11	735.375
41 - 19	736.375
41 - 25	737.125
41 - 46	739.750
41 - 57	741.125
42 - 02	742.250
42 - 15	743.875
42 - 27	745.375
42 - 32	746.000
42 - 51	748.375
42 - 55	748.875
42 - 58	749.250

Group 05

对 13 个通道进行分组

通道	频率
42 - 04	742.500
42 - 07	742.875
42 - 11	743.375
42 - 30	745.750
42 - 35	746.375
42 - 47	747.875
42 - 60	749.500
43 - 05	750.625
43 - 16	752.000
43 - 37	754.625
43 - 43	755.375
43 - 51	756.375
43 - 53	756.625

Group 06

对 13 个通道进行分组

通道	频率
41 - 05	734.625
41 - 08	735.000
41 - 12	735.500
41 - 31	737.875
41 - 36	738.500
41 - 48	740.000
41 - 61	741.625
43 - 09	751.125
43 - 20	752.500
43 - 41	755.125
43 - 47	755.875
43 - 55	756.875
43 - 57	757.125

Group 07

对 16 个通道进行分组

通道	频率
41 - 03	734.375
41 - 05	734.625
41 - 08	735.000
41 - 12	735.500
41 - 34	738.250
41 - 49	740.125
42 - 04	742.500
42 - 21	744.625
42 - 34	746.250
42 - 59	749.375
43 - 15	751.875
43 - 27	753.375
43 - 38	754.750
43 - 48	756.000
43 - 54	756.750
43 - 62	757.750

频率单位：MHz

Group 41 至 43 （通道间隔：25 kHz）

Group 41、 42 和 43 使得设备可以 25 kHz 的步长操作 TV Channel 41 至 43 的 320 个载波频率的任意一个。

注意

此组不能保证同时进行多通道操作。

Group 41

通道	频率	通道	频率	通道	频率	通道	频率	通道	频率	通道	频率	通道	频率	通道	频率
41 - 001	734.025	41 - 041	735.025	41 - 081	736.025	41 - 121	737.025	41 - 161	738.025	41 - 201	739.025	41 - 241	740.025	41 - 281	741.025
41 - 002	734.050	41 - 042	735.050	41 - 082	736.050	41 - 122	737.050	41 - 162	738.050	41 - 202	739.050	41 - 242	740.050	41 - 282	741.050
41 - 003	734.075	41 - 043	735.075	41 - 083	736.075	41 - 123	737.075	41 - 163	738.075	41 - 203	739.075	41 - 243	740.075	41 - 283	741.075
41 - 004	734.100	41 - 044	735.100	41 - 084	736.100	41 - 124	737.100	41 - 164	738.100	41 - 204	739.100	41 - 244	740.100	41 - 284	741.100
41 - 005	734.125	41 - 045	735.125	41 - 085	736.125	41 - 125	737.125	41 - 165	738.125	41 - 205	739.125	41 - 245	740.125	41 - 285	741.125
41 - 006	734.150	41 - 046	735.150	41 - 086	736.150	41 - 126	737.150	41 - 166	738.150	41 - 206	739.150	41 - 246	740.150	41 - 286	741.150
41 - 007	734.175	41 - 047	735.175	41 - 087	736.175	41 - 127	737.175	41 - 167	738.175	41 - 207	739.175	41 - 247	740.175	41 - 287	741.175
41 - 008	734.200	41 - 048	735.200	41 - 088	736.200	41 - 128	737.200	41 - 168	738.200	41 - 208	739.200	41 - 248	740.200	41 - 288	741.200
41 - 009	734.225	41 - 049	735.225	41 - 089	736.225	41 - 129	737.225	41 - 169	738.225	41 - 209	739.225	41 - 249	740.225	41 - 289	741.225
41 - 010	734.250	41 - 050	735.250	41 - 090	736.250	41 - 130	737.250	41 - 170	738.250	41 - 210	739.250	41 - 250	740.250	41 - 290	741.250
41 - 011	734.275	41 - 051	735.275	41 - 091	736.275	41 - 131	737.275	41 - 171	738.275	41 - 211	739.275	41 - 251	740.275	41 - 291	741.275
41 - 012	734.300	41 - 052	735.300	41 - 092	736.300	41 - 132	737.300	41 - 172	738.300	41 - 212	739.300	41 - 252	740.300	41 - 292	741.300
41 - 013	734.325	41 - 053	735.325	41 - 093	736.325	41 - 133	737.325	41 - 173	738.325	41 - 213	739.325	41 - 253	740.325	41 - 293	741.325
41 - 014	734.350	41 - 054	735.350	41 - 094	736.350	41 - 134	737.350	41 - 174	738.350	41 - 214	739.350	41 - 254	740.350	41 - 294	741.350
41 - 015	734.375	41 - 055	735.375	41 - 095	736.375	41 - 135	737.375	41 - 175	738.375	41 - 215	739.375	41 - 255	740.375	41 - 295	741.375
41 - 016	734.400	41 - 056	735.400	41 - 096	736.400	41 - 136	737.400	41 - 176	738.400	41 - 216	739.400	41 - 256	740.400	41 - 296	741.400
41 - 017	734.425	41 - 057	735.425	41 - 097	736.425	41 - 137	737.425	41 - 177	738.425	41 - 217	739.425	41 - 257	740.425	41 - 297	741.425
41 - 018	734.450	41 - 058	735.450	41 - 098	736.450	41 - 138	737.450	41 - 178	738.450	41 - 218	739.450	41 - 258	740.450	41 - 298	741.450
41 - 019	734.475	41 - 059	735.475	41 - 099	736.475	41 - 139	737.475	41 - 179	738.475	41 - 219	739.475	41 - 259	740.475	41 - 299	741.475
41 - 020	734.500	41 - 060	735.500	41 - 100	736.500	41 - 140	737.500	41 - 180	738.500	41 - 220	739.500	41 - 260	740.500	41 - 300	741.500
41 - 021	734.525	41 - 061	735.525	41 - 101	736.525	41 - 141	737.525	41 - 181	738.525	41 - 221	739.525	41 - 261	740.525	41 - 301	741.525
41 - 022	734.550	41 - 062	735.550	41 - 102	736.550	41 - 142	737.550	41 - 182	738.550	41 - 222	739.550	41 - 262	740.550	41 - 302	741.550
41 - 023	734.575	41 - 063	735.575	41 - 103	736.575	41 - 143	737.575	41 - 183	738.575	41 - 223	739.575	41 - 263	740.575	41 - 303	741.575
41 - 024	734.600	41 - 064	735.600	41 - 104	736.600	41 - 144	737.600	41 - 184	738.600	41 - 224	739.600	41 - 264	740.600	41 - 304	741.600
41 - 025	734.625	41 - 065	735.625	41 - 105	736.625	41 - 145	737.625	41 - 185	738.625	41 - 225	739.625	41 - 265	740.625	41 - 305	741.625
41 - 026	734.650	41 - 066	735.650	41 - 106	736.650	41 - 146	737.650	41 - 186	738.650	41 - 226	739.650	41 - 266	740.650	41 - 306	741.650
41 - 027	734.675	41 - 067	735.675	41 - 107	736.675	41 - 147	737.675	41 - 187	738.675	41 - 227	739.675	41 - 267	740.675	41 - 307	741.675
41 - 028	734.700	41 - 068	735.700	41 - 108	736.700	41 - 148	737.700	41 - 188	738.700	41 - 228	739.700	41 - 268	740.700	41 - 308	741.700
41 - 029	734.725	41 - 069	735.725	41 - 109	736.725	41 - 149	737.725	41 - 189	738.725	41 - 229	739.725	41 - 269	740.725	41 - 309	741.725
41 - 030	734.750	41 - 070	735.750	41 - 110	736.750	41 - 150	737.750	41 - 190	738.750	41 - 230	739.750	41 - 270	740.750	41 - 310	741.750
41 - 031	734.775	41 - 071	735.775	41 - 111	736.775	41 - 151	737.775	41 - 191	738.775	41 - 231	739.775	41 - 271	740.775	41 - 311	741.775
41 - 032	734.800	41 - 072	735.800	41 - 112	736.800	41 - 152	737.800	41 - 192	738.800	41 - 232	739.800	41 - 272	740.800	41 - 312	741.800
41 - 033	734.825	41 - 073	735.825	41 - 113	736.825	41 - 153	737.825	41 - 193	738.825	41 - 233	739.825	41 - 273	740.825	41 - 313	741.825
41 - 034	734.850	41 - 074	735.850	41 - 114	736.850	41 - 154	737.850	41 - 194	738.850	41 - 234	739.850	41 - 274	740.850	41 - 314	741.850
41 - 035	734.875	41 - 075	735.875	41 - 115	736.875	41 - 155	737.875	41 - 195	738.875	41 - 235	739.875	41 - 275	740.875	41 - 315	741.875
41 - 036	734.900	41 - 076	735.900	41 - 116	736.900	41 - 156	737.900	41 - 196	738.900	41 - 236	739.900	41 - 276	740.900	41 - 316	741.900
41 - 037	734.925	41 - 077	735.925	41 - 117	736.925	41 - 157	737.925	41 - 197	738.925	41 - 237	739.925	41 - 277	740.925	41 - 317	741.925
41 - 038	734.950	41 - 078	735.950	41 - 118	736.950	41 - 158	737.950	41 - 198	738.950	41 - 238	739.950	41 - 278	740.950	41 - 318	741.950
41 - 039	734.975	41 - 079	735.975	41 - 119	736.975	41 - 159	737.975	41 - 199	738.975	41 - 239	739.975	41 - 279	740.975	41 - 319	741.975
41 - 040	735.000	41 - 080	736.000	41 - 120	737.000	41 - 160	738.000	41 - 200	739.000	41 - 240	740.000	41 - 280	741.000	41 - 320	742.000

频率单位：MHz

Group 42

通道	频率	通道	频率	通道	频率	通道	频率	通道	频率	通道	频率	通道	频率	通道	频率
42 - 001	742.025	42 - 041	743.025	42 - 081	744.025	42 - 121	745.025	42 - 161	746.025	42 - 201	747.025	42 - 241	748.025	42 - 281	749.025
42 - 002	742.050	42 - 042	743.050	42 - 082	744.050	42 - 122	745.050	42 - 162	746.050	42 - 202	747.050	42 - 242	748.050	42 - 282	749.050
42 - 003	742.075	42 - 043	743.075	42 - 083	744.075	42 - 123	745.075	42 - 163	746.075	42 - 203	747.075	42 - 243	748.075	42 - 283	749.075
42 - 004	742.100	42 - 044	743.100	42 - 084	744.100	42 - 124	745.100	42 - 164	746.100	42 - 204	747.100	42 - 244	748.100	42 - 284	749.100
42 - 005	742.125	42 - 045	743.125	42 - 085	744.125	42 - 125	745.125	42 - 165	746.125	42 - 205	747.125	42 - 245	748.125	42 - 285	749.125
42 - 006	742.150	42 - 046	743.150	42 - 086	744.150	42 - 126	745.150	42 - 166	746.150	42 - 206	747.150	42 - 246	748.150	42 - 286	749.150
42 - 007	742.175	42 - 047	743.175	42 - 087	744.175	42 - 127	745.175	42 - 167	746.175	42 - 207	747.175	42 - 247	748.175	42 - 287	749.175
42 - 008	742.200	42 - 048	743.200	42 - 088	744.200	42 - 128	745.200	42 - 168	746.200	42 - 208	747.200	42 - 248	748.200	42 - 288	749.200
42 - 009	742.225	42 - 049	743.225	42 - 089	744.225	42 - 129	745.225	42 - 169	746.225	42 - 209	747.225	42 - 249	748.225	42 - 289	749.225
42 - 010	742.250	42 - 050	743.250	42 - 090	744.250	42 - 130	745.250	42 - 170	746.250	42 - 210	747.250	42 - 250	748.250	42 - 290	749.250
42 - 011	742.275	42 - 051	743.275	42 - 091	744.275	42 - 131	745.275	42 - 171	746.275	42 - 211	747.275	42 - 251	748.275	42 - 291	749.275
42 - 012	742.300	42 - 052	743.300	42 - 092	744.300	42 - 132	745.300	42 - 172	746.300	42 - 212	747.300	42 - 252	748.300	42 - 292	749.300
42 - 013	742.325	42 - 053	743.325	42 - 093	744.325	42 - 133	745.325	42 - 173	746.325	42 - 213	747.325	42 - 253	748.325	42 - 293	749.325
42 - 014	742.350	42 - 054	743.350	42 - 094	744.350	42 - 134	745.350	42 - 174	746.350	42 - 214	747.350	42 - 254	748.350	42 - 294	749.350
42 - 015	742.375	42 - 055	743.375	42 - 095	744.375	42 - 135	745.375	42 - 175	746.375	42 - 215	747.375	42 - 255	748.375	42 - 295	749.375
42 - 016	742.400	42 - 056	743.400	42 - 096	744.400	42 - 136	745.400	42 - 176	746.400	42 - 216	747.400	42 - 256	748.400	42 - 296	749.400
42 - 017	742.425	42 - 057	743.425	42 - 097	744.425	42 - 137	745.425	42 - 177	746.425	42 - 217	747.425	42 - 257	748.425	42 - 297	749.425
42 - 018	742.450	42 - 058	743.450	42 - 098	744.450	42 - 138	745.450	42 - 178	746.450	42 - 218	747.450	42 - 258	748.450	42 - 298	749.450
42 - 019	742.475	42 - 059	743.475	42 - 099	744.475	42 - 139	745.475	42 - 179	746.475	42 - 219	747.475	42 - 259	748.475	42 - 299	749.475
42 - 020	742.500	42 - 060	743.500	42 - 100	744.500	42 - 140	745.500	42 - 180	746.500	42 - 220	747.500	42 - 260	748.500	42 - 300	749.500
42 - 021	742.525	42 - 061	743.525	42 - 101	744.525	42 - 141	745.525	42 - 181	746.525	42 - 221	747.525	42 - 261	748.525	42 - 301	749.525
42 - 022	742.550	42 - 062	743.550	42 - 102	744.550	42 - 142	745.550	42 - 182	746.550	42 - 222	747.550	42 - 262	748.550	42 - 302	749.550
42 - 023	742.575	42 - 063	743.575	42 - 103	744.575	42 - 143	745.575	42 - 183	746.575	42 - 223	747.575	42 - 263	748.575	42 - 303	749.575
42 - 024	742.600	42 - 064	743.600	42 - 104	744.600	42 - 144	745.600	42 - 184	746.600	42 - 224	747.600	42 - 264	748.600	42 - 304	749.600
42 - 025	742.625	42 - 065	743.625	42 - 105	744.625	42 - 145	745.625	42 - 185	746.625	42 - 225	747.625	42 - 265	748.625	42 - 305	749.625
42 - 026	742.650	42 - 066	743.650	42 - 106	744.650	42 - 146	745.650	42 - 186	746.650	42 - 226	747.650	42 - 266	748.650	42 - 306	749.650
42 - 027	742.675	42 - 067	743.675	42 - 107	744.675	42 - 147	745.675	42 - 187	746.675	42 - 227	747.675	42 - 267	748.675	42 - 307	749.675
42 - 028	742.700	42 - 068	743.700	42 - 108	744.700	42 - 148	745.700	42 - 188	746.700	42 - 228	747.700	42 - 268	748.700	42 - 308	749.700
42 - 029	742.725	42 - 069	743.725	42 - 109	744.725	42 - 149	745.725	42 - 189	746.725	42 - 229	747.725	42 - 269	748.725	42 - 309	749.725
42 - 030	742.750	42 - 070	743.750	42 - 110	744.750	42 - 150	745.750	42 - 190	746.750	42 - 230	747.750	42 - 270	748.750	42 - 310	749.750
42 - 031	742.775	42 - 071	743.775	42 - 111	744.775	42 - 151	745.775	42 - 191	746.775	42 - 231	747.775	42 - 271	748.775	42 - 311	749.775
42 - 032	742.800	42 - 072	743.800	42 - 112	744.800	42 - 152	745.800	42 - 192	746.800	42 - 232	747.800	42 - 272	748.800	42 - 312	749.800
42 - 033	742.825	42 - 073	743.825	42 - 113	744.825	42 - 153	745.825	42 - 193	746.825	42 - 233	747.825	42 - 273	748.825	42 - 313	749.825
42 - 034	742.850	42 - 074	743.850	42 - 114	744.850	42 - 154	745.850	42 - 194	746.850	42 - 234	747.850	42 - 274	748.850	42 - 314	749.850
42 - 035	742.875	42 - 075	743.875	42 - 115	744.875	42 - 155	745.875	42 - 195	746.875	42 - 235	747.875	42 - 275	748.875	42 - 315	749.875
42 - 036	742.900	42 - 076	743.900	42 - 116	744.900	42 - 156	745.900	42 - 196	746.900	42 - 236	747.900	42 - 276	748.900	42 - 316	749.900
42 - 037	742.925	42 - 077	743.925	42 - 117	744.925	42 - 157	745.925	42 - 197	746.925	42 - 237	747.925	42 - 277	748.925	42 - 317	749.925
42 - 038	742.950	42 - 078	743.950	42 - 118	744.950	42 - 158	745.950	42 - 198	746.950	42 - 238	747.950	42 - 278	748.950	42 - 318	749.950
42 - 039	742.975	42 - 079	743.975	42 - 119	744.975	42 - 159	745.975	42 - 199	746.975	42 - 239	747.975	42 - 279	748.975	42 - 319	749.975
42 - 040	743.000	42 - 080	744.000	42 - 120	745.000	42 - 160	746.000	42 - 200	747.000	42 - 240	748.000	42 - 280	749.000	42 - 320	750.000

频率单位：MHz

Group 43

通道	频率	通道	频率	通道	频率	通道	频率	通道	频率	通道	频率	通道	频率	通道	频率
43 - 001	750.025	43 - 041	751.025	43 - 081	752.025	43 - 121	753.025	43 - 161	754.025	43 - 201	755.025	43 - 241	756.025	43 - 281	757.025
43 - 002	750.050	43 - 042	751.050	43 - 082	752.050	43 - 122	753.050	43 - 162	754.050	43 - 202	755.050	43 - 242	756.050	43 - 282	757.050
43 - 003	750.075	43 - 043	751.075	43 - 083	752.075	43 - 123	753.075	43 - 163	754.075	43 - 203	755.075	43 - 243	756.075	43 - 283	757.075
43 - 004	750.100	43 - 044	751.100	43 - 084	752.100	43 - 124	753.100	43 - 164	754.100	43 - 204	755.100	43 - 244	756.100	43 - 284	757.100
43 - 005	750.125	43 - 045	751.125	43 - 085	752.125	43 - 125	753.125	43 - 165	754.125	43 - 205	755.125	43 - 245	756.125	43 - 285	757.125
43 - 006	750.150	43 - 046	751.150	43 - 086	752.150	43 - 126	753.150	43 - 166	754.150	43 - 206	755.150	43 - 246	756.150	43 - 286	757.150
43 - 007	750.175	43 - 047	751.175	43 - 087	752.175	43 - 127	753.175	43 - 167	754.175	43 - 207	755.175	43 - 247	756.175	43 - 287	757.175
43 - 008	750.200	43 - 048	751.200	43 - 088	752.200	43 - 128	753.200	43 - 168	754.200	43 - 208	755.200	43 - 248	756.200	43 - 288	757.200
43 - 009	750.225	43 - 049	751.225	43 - 089	752.225	43 - 129	753.225	43 - 169	754.225	43 - 209	755.225	43 - 249	756.225	43 - 289	757.225
43 - 010	750.250	43 - 050	751.250	43 - 090	752.250	43 - 130	753.250	43 - 170	754.250	43 - 210	755.250	43 - 250	756.250	43 - 290	757.250
43 - 011	750.275	43 - 051	751.275	43 - 091	752.275	43 - 131	753.275	43 - 171	754.275	43 - 211	755.275	43 - 251	756.275	43 - 291	757.275
43 - 012	750.300	43 - 052	751.300	43 - 092	752.300	43 - 132	753.300	43 - 172	754.300	43 - 212	755.300	43 - 252	756.300	43 - 292	757.300
43 - 013	750.325	43 - 053	751.325	43 - 093	752.325	43 - 133	753.325	43 - 173	754.325	43 - 213	755.325	43 - 253	756.325	43 - 293	757.325
43 - 014	750.350	43 - 054	751.350	43 - 094	752.350	43 - 134	753.350	43 - 174	754.350	43 - 214	755.350	43 - 254	756.350	43 - 294	757.350
43 - 015	750.375	43 - 055	751.375	43 - 095	752.375	43 - 135	753.375	43 - 175	754.375	43 - 215	755.375	43 - 255	756.375	43 - 295	757.375
43 - 016	750.400	43 - 056	751.400	43 - 096	752.400	43 - 136	753.400	43 - 176	754.400	43 - 216	755.400	43 - 256	756.400	43 - 296	757.400
43 - 017	750.425	43 - 057	751.425	43 - 097	752.425	43 - 137	753.425	43 - 177	754.425	43 - 217	755.425	43 - 257	756.425	43 - 297	757.425
43 - 018	750.450	43 - 058	751.450	43 - 098	752.450	43 - 138	753.450	43 - 178	754.450	43 - 218	755.450	43 - 258	756.450	43 - 298	757.450
43 - 019	750.475	43 - 059	751.475	43 - 099	752.475	43 - 139	753.475	43 - 179	754.475	43 - 219	755.475	43 - 259	756.475	43 - 299	757.475
43 - 020	750.500	43 - 060	751.500	43 - 100	752.500	43 - 140	753.500	43 - 180	754.500	43 - 220	755.500	43 - 260	756.500	43 - 300	757.500
43 - 021	750.525	43 - 061	751.525	43 - 101	752.525	43 - 141	753.525	43 - 181	754.525	43 - 221	755.525	43 - 261	756.525	43 - 301	757.525
43 - 022	750.550	43 - 062	751.550	43 - 102	752.550	43 - 142	753.550	43 - 182	754.550	43 - 222	755.550	43 - 262	756.550	43 - 302	757.550
43 - 023	750.575	43 - 063	751.575	43 - 103	752.575	43 - 143	753.575	43 - 183	754.575	43 - 223	755.575	43 - 263	756.575	43 - 303	757.575
43 - 024	750.600	43 - 064	751.600	43 - 104	752.600	43 - 144	753.600	43 - 184	754.600	43 - 224	755.600	43 - 264	756.600	43 - 304	757.600
43 - 025	750.625	43 - 065	751.625	43 - 105	752.625	43 - 145	753.625	43 - 185	754.625	43 - 225	755.625	43 - 265	756.625	43 - 305	757.625
43 - 026	750.650	43 - 066	751.650	43 - 106	752.650	43 - 146	753.650	43 - 186	754.650	43 - 226	755.650	43 - 266	756.650	43 - 306	757.650
43 - 027	750.675	43 - 067	751.675	43 - 107	752.675	43 - 147	753.675	43 - 187	754.675	43 - 227	755.675	43 - 267	756.675	43 - 307	757.675
43 - 028	750.700	43 - 068	751.700	43 - 108	752.700	43 - 148	753.700	43 - 188	754.700	43 - 228	755.700	43 - 268	756.700	43 - 308	757.700
43 - 029	750.725	43 - 069	751.725	43 - 109	752.725	43 - 149	753.725	43 - 189	754.725	43 - 229	755.725	43 - 269	756.725	43 - 309	757.725
43 - 030	750.750	43 - 070	751.750	43 - 110	752.750	43 - 150	753.750	43 - 190	754.750	43 - 230	755.750	43 - 270	756.750	43 - 310	757.750
43 - 031	750.775	43 - 071	751.775	43 - 111	752.775	43 - 151	753.775	43 - 191	754.775	43 - 231	755.775	43 - 271	756.775	43 - 311	757.775
43 - 032	750.800	43 - 072	751.800	43 - 112	752.800	43 - 152	753.800	43 - 192	754.800	43 - 232	755.800	43 - 272	756.800	43 - 312	757.800
43 - 033	750.825	43 - 073	751.825	43 - 113	752.825	43 - 153	753.825	43 - 193	754.825	43 - 233	755.825	43 - 273	756.825	43 - 313	757.825
43 - 034	750.850	43 - 074	751.850	43 - 114	752.850	43 - 154	753.850	43 - 194	754.850	43 - 234	755.850	43 - 274	756.850	43 - 314	757.850
43 - 035	750.875	43 - 075	751.875	43 - 115	752.875	43 - 155	753.875	43 - 195	754.875	43 - 235	755.875	43 - 275	756.875	43 - 315	757.875
43 - 036	750.900	43 - 076	751.900	43 - 116	752.900	43 - 156	753.900	43 - 196	754.900	43 - 236	755.900	43 - 276	756.900	43 - 316	757.900
43 - 037	750.925	43 - 077	751.925	43 - 117	752.925	43 - 157	753.925	43 - 197	754.925	43 - 237	755.925	43 - 277	756.925	43 - 317	757.925
43 - 038	750.950	43 - 078	751.950	43 - 118	752.950	43 - 158	753.950	43 - 198	754.950	43 - 238	755.950	43 - 278	756.950	43 - 318	757.950
43 - 039	750.975	43 - 079	751.975	43 - 119	752.975	43 - 159	753.975	43 - 199	754.975	43 - 239	755.975	43 - 279	756.975	43 - 319	757.975
43 - 040	751.000	43 - 080	752.000	43 - 120	753.000	43 - 160	754.000	43 - 200	755.000	43 - 240	756.000	43 - 280	757.000	43 - 320	758.000

频率单位：MHz

TV4446

下表显示了无线麦克风、发射器和接收器的可选通道及频率。
有关设备上通道 / 频率的设置步骤，请参阅设备随附的使用说明书。

Group 00 （通道间隔：125kHz）

Group 00 使得设备可以 Channel 44 至 46 的 63 个载波频率 （步长为 125 kHz）中的任意一个进行操作。

注意

此组不能保证同时进行多通道操作。

TV-44

通道	频率	通道	频率	通道	频率
44 - 01	758.125	44 - 22	760.750	44 - 43	763.375
44 - 02	758.250	44 - 23	760.875	44 - 44	763.500
44 - 03	758.375	44 - 24	761.000	44 - 45	763.625
44 - 04	758.500	44 - 25	761.125	44 - 46	763.750
44 - 05	758.625	44 - 26	761.250	44 - 47	763.875
44 - 06	758.750	44 - 27	761.375	44 - 48	764.000
44 - 07	758.875	44 - 28	761.500	44 - 49	764.125
44 - 08	759.000	44 - 29	761.625	44 - 50	764.250
44 - 09	759.125	44 - 30	761.750	44 - 51	764.375
44 - 10	759.250	44 - 31	761.875	44 - 52	764.500
44 - 11	759.375	44 - 32	762.000	44 - 53	764.625
44 - 12	759.500	44 - 33	762.125	44 - 54	764.750
44 - 13	759.625	44 - 34	762.250	44 - 55	764.875
44 - 14	759.750	44 - 35	762.375	44 - 56	765.000
44 - 15	759.875	44 - 36	762.500	44 - 57	765.125
44 - 16	760.000	44 - 37	762.625	44 - 58	765.250
44 - 17	760.125	44 - 38	762.750	44 - 59	765.375
44 - 18	760.250	44 - 39	762.875	44 - 60	765.500
44 - 19	760.375	44 - 40	763.000	44 - 61	765.625
44 - 20	760.500	44 - 41	763.125	44 - 62	765.750
44 - 21	760.625	44 - 42	763.250	44 - 63	765.875

TV-45

通道	频率	通道	频率	通道	频率
45 - 01	766.125	45 - 22	768.750	45 - 43	771.375
45 - 02	766.250	45 - 23	768.875	45 - 44	771.500
45 - 03	766.375	45 - 24	769.000	45 - 45	771.625
45 - 04	766.500	45 - 25	769.125	45 - 46	771.750
45 - 05	766.625	45 - 26	769.250	45 - 47	771.875
45 - 06	766.750	45 - 27	769.375	45 - 48	772.000
45 - 07	766.875	45 - 28	769.500	45 - 49	772.125
45 - 08	767.000	45 - 29	769.625	45 - 50	772.250
45 - 09	767.125	45 - 30	769.750	45 - 51	772.375
45 - 10	767.250	45 - 31	769.875	45 - 52	772.500
45 - 11	767.375	45 - 32	770.000	45 - 53	772.625
45 - 12	767.500	45 - 33	770.125	45 - 54	772.750
45 - 13	767.625	45 - 34	770.250	45 - 55	772.875
45 - 14	767.750	45 - 35	770.375	45 - 56	773.000
45 - 15	767.875	45 - 36	770.500	45 - 57	773.125
45 - 16	768.000	45 - 37	770.625	45 - 58	773.250
45 - 17	768.125	45 - 38	770.750	45 - 59	773.375
45 - 18	768.250	45 - 39	770.875	45 - 60	773.500
45 - 19	768.375	45 - 40	771.000	45 - 61	773.625
45 - 20	768.500	45 - 41	771.125	45 - 62	773.750
45 - 21	768.625	45 - 42	771.250	45 - 63	773.875

TV-46

通道	频率	通道	频率	通道	频率
46 - 01	774.125	46 - 22	776.750	46 - 43	779.375
46 - 02	774.250	46 - 23	776.875	46 - 44	779.500
46 - 03	774.375	46 - 24	777.000	46 - 45	779.625
46 - 04	774.500	46 - 25	777.125	46 - 46	779.750
46 - 05	774.625	46 - 26	777.250	46 - 47	779.875
46 - 06	774.750	46 - 27	777.375	46 - 48	780.000
46 - 07	774.875	46 - 28	777.500	46 - 49	780.125
46 - 08	775.000	46 - 29	777.625	46 - 50	780.250
46 - 09	775.125	46 - 30	777.750	46 - 51	780.375
46 - 10	775.250	46 - 31	777.875	46 - 52	780.500
46 - 11	775.375	46 - 32	778.000	46 - 53	780.625
46 - 12	775.500	46 - 33	778.125	46 - 54	780.750
46 - 13	775.625	46 - 34	778.250	46 - 55	780.875
46 - 14	775.750	46 - 35	778.375	46 - 56	781.000
46 - 15	775.875	46 - 36	778.500	46 - 57	781.125
46 - 16	776.000	46 - 37	778.625	46 - 58	781.250
46 - 17	776.125	46 - 38	778.750	46 - 59	781.375
46 - 18	776.250	46 - 39	778.875	46 - 60	781.500
46 - 19	776.375	46 - 40	779.000	46 - 61	781.625
46 - 20	776.500	46 - 41	779.125	46 - 62	781.750
46 - 21	776.625	46 - 42	779.250	46 - 63	781.875

频率单位：MHz

适用于多通道系统的分组

构建多通道系统时， Sony 建议选择以下任意一个组，以避免与其他 Sony 无线麦克风 / 发射器相互干扰。
– Group 01 至 03 适用于在一个 TV 通道中使用 10 个发射频率通道。
– Group 04 至 06 适用于在两个 TV 通道中使用 13 个发射频率通道。
– Group 07 适用于在三个 TV 通道中使用 16 个发射频率通道。

Group 01

对 10 个通道进行分组

通道	频率
44 - 01	758.125
44 - 05	758.625
44 - 12	759.500
44 - 17	760.125
44 - 26	761.250
44 - 36	762.500
44 - 39	762.875
44 - 54	764.750
44 - 56	765.000
44 - 62	765.750

Group 02

对 10 个通道进行分组

通道	频率
45 - 02	766.250
45 - 08	767.000
45 - 10	767.250
45 - 25	769.125
45 - 28	769.500
45 - 38	770.750
45 - 47	771.875
45 - 52	772.500
45 - 59	773.375
45 - 63	773.875

Group 03

对 10 个通道进行分组

通道	频率
46 - 01	774.125
46 - 07	774.875
46 - 09	775.125
46 - 24	777.000
46 - 27	777.375
46 - 37	778.625
46 - 46	779.750
46 - 51	780.375
46 - 58	781.250
46 - 62	781.750

Group 04

对 13 个通道进行分组

通道	频率
44 - 09	759.125
44 - 11	759.375
44 - 19	760.375
44 - 25	761.125
44 - 46	763.750
44 - 57	765.125
45 - 02	766.250
45 - 15	767.875
45 - 27	769.375
45 - 32	770.000
45 - 51	772.375
45 - 55	772.875
45 - 58	773.250

Group 05

对 13 个通道进行分组

通道	频率
45 - 04	766.500
45 - 07	766.875
45 - 11	767.375
45 - 30	769.750
45 - 35	770.375
45 - 47	771.875
45 - 60	773.500
46 - 05	774.625
46 - 16	776.000
46 - 37	778.625
46 - 43	779.375
46 - 51	780.375
46 - 53	780.625

Group 06

对 13 个通道进行分组

通道	频率
44 - 05	758.625
44 - 08	759.000
44 - 12	759.500
44 - 31	761.875
44 - 36	762.500
44 - 48	764.000
44 - 61	765.625
46 - 09	775.125
46 - 20	776.500
46 - 41	779.125
46 - 47	779.875
46 - 55	780.875
46 - 57	781.125

Group 07

对 16 个通道进行分组

通道	频率
44 - 03	758.375
44 - 05	758.625
44 - 08	759.000
44 - 12	759.500
44 - 34	762.250
44 - 49	764.125
45 - 04	766.500
45 - 21	768.625
45 - 34	770.250
45 - 59	773.375
46 - 15	775.875
46 - 27	777.375
46 - 38	778.750
46 - 48	780.000
46 - 54	780.750
46 - 62	781.750

频率单位：MHz

Group 44 至 46 （通道间隔：25 kHz）

Group 44、 45 和 46 使得设备可以 25 kHz 的步长操作 TV Channel 44 至 46 的 320 个载波频率的任意一个。

注意

此组不能保证同时进行多通道操作。

Group 44

通道	频率	通道	频率	通道	频率	通道	频率	通道	频率	通道	频率	通道	频率	通道	频率
44 - 001	758.025	44 - 041	759.025	44 - 081	760.025	44 - 121	761.025	44 - 161	762.025	44 - 201	763.025	44 - 241	764.025	44 - 281	765.025
44 - 002	758.050	44 - 042	759.050	44 - 082	760.050	44 - 122	761.050	44 - 162	762.050	44 - 202	763.050	44 - 242	764.050	44 - 282	765.050
44 - 003	758.075	44 - 043	759.075	44 - 083	760.075	44 - 123	761.075	44 - 163	762.075	44 - 203	763.075	44 - 243	764.075	44 - 283	765.075
44 - 004	758.100	44 - 044	759.100	44 - 084	760.100	44 - 124	761.100	44 - 164	762.100	44 - 204	763.100	44 - 244	764.100	44 - 284	765.100
44 - 005	758.125	44 - 045	759.125	44 - 085	760.125	44 - 125	761.125	44 - 165	762.125	44 - 205	763.125	44 - 245	764.125	44 - 285	765.125
44 - 006	758.150	44 - 046	759.150	44 - 086	760.150	44 - 126	761.150	44 - 166	762.150	44 - 206	763.150	44 - 246	764.150	44 - 286	765.150
44 - 007	758.175	44 - 047	759.175	44 - 087	760.175	44 - 127	761.175	44 - 167	762.175	44 - 207	763.175	44 - 247	764.175	44 - 287	765.175
44 - 008	758.200	44 - 048	759.200	44 - 088	760.200	44 - 128	761.200	44 - 168	762.200	44 - 208	763.200	44 - 248	764.200	44 - 288	765.200
44 - 009	758.225	44 - 049	759.225	44 - 089	760.225	44 - 129	761.225	44 - 169	762.225	44 - 209	763.225	44 - 249	764.225	44 - 289	765.225
44 - 010	758.250	44 - 050	759.250	44 - 090	760.250	44 - 130	761.250	44 - 170	762.250	44 - 210	763.250	44 - 250	764.250	44 - 290	765.250
44 - 011	758.275	44 - 051	759.275	44 - 091	760.275	44 - 131	761.275	44 - 171	762.275	44 - 211	763.275	44 - 251	764.275	44 - 291	765.275
44 - 012	758.300	44 - 052	759.300	44 - 092	760.300	44 - 132	761.300	44 - 172	762.300	44 - 212	763.300	44 - 252	764.300	44 - 292	765.300
44 - 013	758.325	44 - 053	759.325	44 - 093	760.325	44 - 133	761.325	44 - 173	762.325	44 - 213	763.325	44 - 253	764.325	44 - 293	765.325
44 - 014	758.350	44 - 054	759.350	44 - 094	760.350	44 - 134	761.350	44 - 174	762.350	44 - 214	763.350	44 - 254	764.350	44 - 294	765.350
44 - 015	758.375	44 - 055	759.375	44 - 095	760.375	44 - 135	761.375	44 - 175	762.375	44 - 215	763.375	44 - 255	764.375	44 - 295	765.375
44 - 016	758.400	44 - 056	759.400	44 - 096	760.400	44 - 136	761.400	44 - 176	762.400	44 - 216	763.400	44 - 256	764.400	44 - 296	765.400
44 - 017	758.425	44 - 057	759.425	44 - 097	760.425	44 - 137	761.425	44 - 177	762.425	44 - 217	763.425	44 - 257	764.425	44 - 297	765.425
44 - 018	758.450	44 - 058	759.450	44 - 098	760.450	44 - 138	761.450	44 - 178	762.450	44 - 218	763.450	44 - 258	764.450	44 - 298	765.450
44 - 019	758.475	44 - 059	759.475	44 - 099	760.475	44 - 139	761.475	44 - 179	762.475	44 - 219	763.475	44 - 259	764.475	44 - 299	765.475
44 - 020	758.500	44 - 060	759.500	44 - 100	760.500	44 - 140	761.500	44 - 180	762.500	44 - 220	763.500	44 - 260	764.500	44 - 300	765.500
44 - 021	758.525	44 - 061	759.525	44 - 101	760.525	44 - 141	761.525	44 - 181	762.525	44 - 221	763.525	44 - 261	764.525	44 - 301	765.525
44 - 022	758.550	44 - 062	759.550	44 - 102	760.550	44 - 142	761.550	44 - 182	762.550	44 - 222	763.550	44 - 262	764.550	44 - 302	765.550
44 - 023	758.575	44 - 063	759.575	44 - 103	760.575	44 - 143	761.575	44 - 183	762.575	44 - 223	763.575	44 - 263	764.575	44 - 303	765.575
44 - 024	758.600	44 - 064	759.600	44 - 104	760.600	44 - 144	761.600	44 - 184	762.600	44 - 224	763.600	44 - 264	764.600	44 - 304	765.600
44 - 025	758.625	44 - 065	759.625	44 - 105	760.625	44 - 145	761.625	44 - 185	762.625	44 - 225	763.625	44 - 265	764.625	44 - 305	765.625
44 - 026	758.650	44 - 066	759.650	44 - 106	760.650	44 - 146	761.650	44 - 186	762.650	44 - 226	763.650	44 - 266	764.650	44 - 306	765.650
44 - 027	758.675	44 - 067	759.675	44 - 107	760.675	44 - 147	761.675	44 - 187	762.675	44 - 227	763.675	44 - 267	764.675	44 - 307	765.675
44 - 028	758.700	44 - 068	759.700	44 - 108	760.700	44 - 148	761.700	44 - 188	762.700	44 - 228	763.700	44 - 268	764.700	44 - 308	765.700
44 - 029	758.725	44 - 069	759.725	44 - 109	760.725	44 - 149	761.725	44 - 189	762.725	44 - 229	763.725	44 - 269	764.725	44 - 309	765.725
44 - 030	758.750	44 - 070	759.750	44 - 110	760.750	44 - 150	761.750	44 - 190	762.750	44 - 230	763.750	44 - 270	764.750	44 - 310	765.750
44 - 031	758.775	44 - 071	759.775	44 - 111	760.775	44 - 151	761.775	44 - 191	762.775	44 - 231	763.775	44 - 271	764.775	44 - 311	765.775
44 - 032	758.800	44 - 072	759.800	44 - 112	760.800	44 - 152	761.800	44 - 192	762.800	44 - 232	763.800	44 - 272	764.800	44 - 312	765.800
44 - 033	758.825	44 - 073	759.825	44 - 113	760.825	44 - 153	761.825	44 - 193	762.825	44 - 233	763.825	44 - 273	764.825	44 - 313	765.825
44 - 034	758.850	44 - 074	759.850	44 - 114	760.850	44 - 154	761.850	44 - 194	762.850	44 - 234	763.850	44 - 274	764.850	44 - 314	765.850
44 - 035	758.875	44 - 075	759.875	44 - 115	760.875	44 - 155	761.875	44 - 195	762.875	44 - 235	763.875	44 - 275	764.875	44 - 315	765.875
44 - 036	758.900	44 - 076	759.900	44 - 116	760.900	44 - 156	761.900	44 - 196	762.900	44 - 236	763.900	44 - 276	764.900	44 - 316	765.900
44 - 037	758.925	44 - 077	759.925	44 - 117	760.925	44 - 157	761.925	44 - 197	762.925	44 - 237	763.925	44 - 277	764.925	44 - 317	765.925
44 - 038	758.950	44 - 078	759.950	44 - 118	760.950	44 - 158	761.950	44 - 198	762.950	44 - 238	763.950	44 - 278	764.950	44 - 318	765.950
44 - 039	758.975	44 - 079	759.975	44 - 119	760.975	44 - 159	761.975	44 - 199	762.975	44 - 239	763.975	44 - 279	764.975	44 - 319	765.975
44 - 040	759.000	44 - 080	760.000	44 - 120	761.000	44 - 160	762.000	44 - 200	763.000	44 - 240	764.000	44 - 280	765.000	44 - 320	766.000

频率单位：MHz

Group 45

通道	频率	通道	频率	通道	频率	通道	频率	通道	频率	通道	频率	通道	频率	通道	频率
45 - 001	766.025	45 - 041	767.025	45 - 081	768.025	45 - 121	769.025	45 - 161	770.025	45 - 201	771.025	45 - 241	772.025	45 - 281	773.025
45 - 002	766.050	45 - 042	767.050	45 - 082	768.050	45 - 122	769.050	45 - 162	770.050	45 - 202	771.050	45 - 242	772.050	45 - 282	773.050
45 - 003	766.075	45 - 043	767.075	45 - 083	768.075	45 - 123	769.075	45 - 163	770.075	45 - 203	771.075	45 - 243	772.075	45 - 283	773.075
45 - 004	766.100	45 - 044	767.100	45 - 084	768.100	45 - 124	769.100	45 - 164	770.100	45 - 204	771.100	45 - 244	772.100	45 - 284	773.100
45 - 005	766.125	45 - 045	767.125	45 - 085	768.125	45 - 125	769.125	45 - 165	770.125	45 - 205	771.125	45 - 245	772.125	45 - 285	773.125
45 - 006	766.150	45 - 046	767.150	45 - 086	768.150	45 - 126	769.150	45 - 166	770.150	45 - 206	771.150	45 - 246	772.150	45 - 286	773.150
45 - 007	766.175	45 - 047	767.175	45 - 087	768.175	45 - 127	769.175	45 - 167	770.175	45 - 207	771.175	45 - 247	772.175	45 - 287	773.175
45 - 008	766.200	45 - 048	767.200	45 - 088	768.200	45 - 128	769.200	45 - 168	770.200	45 - 208	771.200	45 - 248	772.200	45 - 288	773.200
45 - 009	766.225	45 - 049	767.225	45 - 089	768.225	45 - 129	769.225	45 - 169	770.225	45 - 209	771.225	45 - 249	772.225	45 - 289	773.225
45 - 010	766.250	45 - 050	767.250	45 - 090	768.250	45 - 130	769.250	45 - 170	770.250	45 - 210	771.250	45 - 250	772.250	45 - 290	773.250
45 - 011	766.275	45 - 051	767.275	45 - 091	768.275	45 - 131	769.275	45 - 171	770.275	45 - 211	771.275	45 - 251	772.275	45 - 291	773.275
45 - 012	766.300	45 - 052	767.300	45 - 092	768.300	45 - 132	769.300	45 - 172	770.300	45 - 212	771.300	45 - 252	772.300	45 - 292	773.300
45 - 013	766.325	45 - 053	767.325	45 - 093	768.325	45 - 133	769.325	45 - 173	770.325	45 - 213	771.325	45 - 253	772.325	45 - 293	773.325
45 - 014	766.350	45 - 054	767.350	45 - 094	768.350	45 - 134	769.350	45 - 174	770.350	45 - 214	771.350	45 - 254	772.350	45 - 294	773.350
45 - 015	766.375	45 - 055	767.375	45 - 095	768.375	45 - 135	769.375	45 - 175	770.375	45 - 215	771.375	45 - 255	772.375	45 - 295	773.375
45 - 016	766.400	45 - 056	767.400	45 - 096	768.400	45 - 136	769.400	45 - 176	770.400	45 - 216	771.400	45 - 256	772.400	45 - 296	773.400
45 - 017	766.425	45 - 057	767.425	45 - 097	768.425	45 - 137	769.425	45 - 177	770.425	45 - 217	771.425	45 - 257	772.425	45 - 297	773.425
45 - 018	766.450	45 - 058	767.450	45 - 098	768.450	45 - 138	769.450	45 - 178	770.450	45 - 218	771.450	45 - 258	772.450	45 - 298	773.450
45 - 019	766.475	45 - 059	767.475	45 - 099	768.475	45 - 139	769.475	45 - 179	770.475	45 - 219	771.475	45 - 259	772.475	45 - 299	773.475
45 - 020	766.500	45 - 060	767.500	45 - 100	768.500	45 - 140	769.500	45 - 180	770.500	45 - 220	771.500	45 - 260	772.500	45 - 300	773.500
45 - 021	766.525	45 - 061	767.525	45 - 101	768.525	45 - 141	769.525	45 - 181	770.525	45 - 221	771.525	45 - 261	772.525	45 - 301	773.525
45 - 022	766.550	45 - 062	767.550	45 - 102	768.550	45 - 142	769.550	45 - 182	770.550	45 - 222	771.550	45 - 262	772.550	45 - 302	773.550
45 - 023	766.575	45 - 063	767.575	45 - 103	768.575	45 - 143	769.575	45 - 183	770.575	45 - 223	771.575	45 - 263	772.575	45 - 303	773.575
45 - 024	766.600	45 - 064	767.600	45 - 104	768.600	45 - 144	769.600	45 - 184	770.600	45 - 224	771.600	45 - 264	772.600	45 - 304	773.600
45 - 025	766.625	45 - 065	767.625	45 - 105	768.625	45 - 145	769.625	45 - 185	770.625	45 - 225	771.625	45 - 265	772.625	45 - 305	773.625
45 - 026	766.650	45 - 066	767.650	45 - 106	768.650	45 - 146	769.650	45 - 186	770.650	45 - 226	771.650	45 - 266	772.650	45 - 306	773.650
45 - 027	766.675	45 - 067	767.675	45 - 107	768.675	45 - 147	769.675	45 - 187	770.675	45 - 227	771.675	45 - 267	772.675	45 - 307	773.675
45 - 028	766.700	45 - 068	767.700	45 - 108	768.700	45 - 148	769.700	45 - 188	770.700	45 - 228	771.700	45 - 268	772.700	45 - 308	773.700
45 - 029	766.725	45 - 069	767.725	45 - 109	768.725	45 - 149	769.725	45 - 189	770.725	45 - 229	771.725	45 - 269	772.725	45 - 309	773.725
45 - 030	766.750	45 - 070	767.750	45 - 110	768.750	45 - 150	769.750	45 - 190	770.750	45 - 230	771.750	45 - 270	772.750	45 - 310	773.750
45 - 031	766.775	45 - 071	767.775	45 - 111	768.775	45 - 151	769.775	45 - 191	770.775	45 - 231	771.775	45 - 271	772.775	45 - 311	773.775
45 - 032	766.800	45 - 072	767.800	45 - 112	768.800	45 - 152	769.800	45 - 192	770.800	45 - 232	771.800	45 - 272	772.800	45 - 312	773.800
45 - 033	766.825	45 - 073	767.825	45 - 113	768.825	45 - 153	769.825	45 - 193	770.825	45 - 233	771.825	45 - 273	772.825	45 - 313	773.825
45 - 034	766.850	45 - 074	767.850	45 - 114	768.850	45 - 154	769.850	45 - 194	770.850	45 - 234	771.850	45 - 274	772.850	45 - 314	773.850
45 - 035	766.875	45 - 075	767.875	45 - 115	768.875	45 - 155	769.875	45 - 195	770.875	45 - 235	771.875	45 - 275	772.875	45 - 315	773.875
45 - 036	766.900	45 - 076	767.900	45 - 116	768.900	45 - 156	769.900	45 - 196	770.900	45 - 236	771.900	45 - 276	772.900	45 - 316	773.900
45 - 037	766.925	45 - 077	767.925	45 - 117	768.925	45 - 157	769.925	45 - 197	770.925	45 - 237	771.925	45 - 277	772.925	45 - 317	773.925
45 - 038	766.950	45 - 078	767.950	45 - 118	768.950	45 - 158	769.950	45 - 198	770.950	45 - 238	771.950	45 - 278	772.950	45 - 318	773.950
45 - 039	766.975	45 - 079	767.975	45 - 119	768.975	45 - 159	769.975	45 - 199	770.975	45 - 239	771.975	45 - 279	772.975	45 - 319	773.975
45 - 040	767.000	45 - 080	768.000	45 - 120	769.000	45 - 160	770.000	45 - 200	771.000	45 - 240	772.000	45 - 280	773.000	45 - 320	774.000

频率单位：MHz

Group 46

通道	频率	通道	频率	通道	频率	通道	频率	通道	频率	通道	频率	通道	频率	通道	频率
46 - 001	774.025	46 - 041	775.025	46 - 081	776.025	46 - 121	777.025	46 - 161	778.025	46 - 201	779.025	46 - 241	780.025	46 - 281	781.025
46 - 002	774.050	46 - 042	775.050	46 - 082	776.050	46 - 122	777.050	46 - 162	778.050	46 - 202	779.050	46 - 242	780.050	46 - 282	781.050
46 - 003	774.075	46 - 043	775.075	46 - 083	776.075	46 - 123	777.075	46 - 163	778.075	46 - 203	779.075	46 - 243	780.075	46 - 283	781.075
46 - 004	774.100	46 - 044	775.100	46 - 084	776.100	46 - 124	777.100	46 - 164	778.100	46 - 204	779.100	46 - 244	780.100	46 - 284	781.100
46 - 005	774.125	46 - 045	775.125	46 - 085	776.125	46 - 125	777.125	46 - 165	778.125	46 - 205	779.125	46 - 245	780.125	46 - 285	781.125
46 - 006	774.150	46 - 046	775.150	46 - 086	776.150	46 - 126	777.150	46 - 166	778.150	46 - 206	779.150	46 - 246	780.150	46 - 286	781.150
46 - 007	774.175	46 - 047	775.175	46 - 087	776.175	46 - 127	777.175	46 - 167	778.175	46 - 207	779.175	46 - 247	780.175	46 - 287	781.175
46 - 008	774.200	46 - 048	775.200	46 - 088	776.200	46 - 128	777.200	46 - 168	778.200	46 - 208	779.200	46 - 248	780.200	46 - 288	781.200
46 - 009	774.225	46 - 049	775.225	46 - 089	776.225	46 - 129	777.225	46 - 169	778.225	46 - 209	779.225	46 - 249	780.225	46 - 289	781.225
46 - 010	774.250	46 - 050	775.250	46 - 090	776.250	46 - 130	777.250	46 - 170	778.250	46 - 210	779.250	46 - 250	780.250	46 - 290	781.250
46 - 011	774.275	46 - 051	775.275	46 - 091	776.275	46 - 131	777.275	46 - 171	778.275	46 - 211	779.275	46 - 251	780.275	46 - 291	781.275
46 - 012	774.300	46 - 052	775.300	46 - 092	776.300	46 - 132	777.300	46 - 172	778.300	46 - 212	779.300	46 - 252	780.300	46 - 292	781.300
46 - 013	774.325	46 - 053	775.325	46 - 093	776.325	46 - 133	777.325	46 - 173	778.325	46 - 213	779.325	46 - 253	780.325	46 - 293	781.325
46 - 014	774.350	46 - 054	775.350	46 - 094	776.350	46 - 134	777.350	46 - 174	778.350	46 - 214	779.350	46 - 254	780.350	46 - 294	781.350
46 - 015	774.375	46 - 055	775.375	46 - 095	776.375	46 - 135	777.375	46 - 175	778.375	46 - 215	779.375	46 - 255	780.375	46 - 295	781.375
46 - 016	774.400	46 - 056	775.400	46 - 096	776.400	46 - 136	777.400	46 - 176	778.400	46 - 216	779.400	46 - 256	780.400	46 - 296	781.400
46 - 017	774.425	46 - 057	775.425	46 - 097	776.425	46 - 137	777.425	46 - 177	778.425	46 - 217	779.425	46 - 257	780.425	46 - 297	781.425
46 - 018	774.450	46 - 058	775.450	46 - 098	776.450	46 - 138	777.450	46 - 178	778.450	46 - 218	779.450	46 - 258	780.450	46 - 298	781.450
46 - 019	774.475	46 - 059	775.475	46 - 099	776.475	46 - 139	777.475	46 - 179	778.475	46 - 219	779.475	46 - 259	780.475	46 - 299	781.475
46 - 020	774.500	46 - 060	775.500	46 - 100	776.500	46 - 140	777.500	46 - 180	778.500	46 - 220	779.500	46 - 260	780.500	46 - 300	781.500
46 - 021	774.525	46 - 061	775.525	46 - 101	776.525	46 - 141	777.525	46 - 181	778.525	46 - 221	779.525	46 - 261	780.525	46 - 301	781.525
46 - 022	774.550	46 - 062	775.550	46 - 102	776.550	46 - 142	777.550	46 - 182	778.550	46 - 222	779.550	46 - 262	780.550	46 - 302	781.550
46 - 023	774.575	46 - 063	775.575	46 - 103	776.575	46 - 143	777.575	46 - 183	778.575	46 - 223	779.575	46 - 263	780.575	46 - 303	781.575
46 - 024	774.600	46 - 064	775.600	46 - 104	776.600	46 - 144	777.600	46 - 184	778.600	46 - 224	779.600	46 - 264	780.600	46 - 304	781.600
46 - 025	774.625	46 - 065	775.625	46 - 105	776.625	46 - 145	777.625	46 - 185	778.625	46 - 225	779.625	46 - 265	780.625	46 - 305	781.625
46 - 026	774.650	46 - 066	775.650	46 - 106	776.650	46 - 146	777.650	46 - 186	778.650	46 - 226	779.650	46 - 266	780.650	46 - 306	781.650
46 - 027	774.675	46 - 067	775.675	46 - 107	776.675	46 - 147	777.675	46 - 187	778.675	46 - 227	779.675	46 - 267	780.675	46 - 307	781.675
46 - 028	774.700	46 - 068	775.700	46 - 108	776.700	46 - 148	777.700	46 - 188	778.700	46 - 228	779.700	46 - 268	780.700	46 - 308	781.700
46 - 029	774.725	46 - 069	775.725	46 - 109	776.725	46 - 149	777.725	46 - 189	778.725	46 - 229	779.725	46 - 269	780.725	46 - 309	781.725
46 - 030	774.750	46 - 070	775.750	46 - 110	776.750	46 - 150	777.750	46 - 190	778.750	46 - 230	779.750	46 - 270	780.750	46 - 310	781.750
46 - 031	774.775	46 - 071	775.775	46 - 111	776.775	46 - 151	777.775	46 - 191	778.775	46 - 231	779.775	46 - 271	780.775	46 - 311	781.775
46 - 032	774.800	46 - 072	775.800	46 - 112	776.800	46 - 152	777.800	46 - 192	778.800	46 - 232	779.800	46 - 272	780.800	46 - 312	781.800
46 - 033	774.825	46 - 073	775.825	46 - 113	776.825	46 - 153	777.825	46 - 193	778.825	46 - 233	779.825	46 - 273	780.825	46 - 313	781.825
46 - 034	774.850	46 - 074	775.850	46 - 114	776.850	46 - 154	777.850	46 - 194	778.850	46 - 234	779.850	46 - 274	780.850	46 - 314	781.850
46 - 035	774.875	46 - 075	775.875	46 - 115	776.875	46 - 155	777.875	46 - 195	778.875	46 - 235	779.875	46 - 275	780.875	46 - 315	781.875
46 - 036	774.900	46 - 076	775.900	46 - 116	776.900	46 - 156	777.900	46 - 196	778.900	46 - 236	779.900	46 - 276	780.900	46 - 316	781.900
46 - 037	774.925	46 - 077	775.925	46 - 117	776.925	46 - 157	777.925	46 - 197	778.925	46 - 237	779.925	46 - 277	780.925	46 - 317	781.925
46 - 038	774.950	46 - 078	775.950	46 - 118	776.950	46 - 158	777.950	46 - 198	778.950	46 - 238	779.950	46 - 278	780.950	46 - 318	781.950
46 - 039	774.975	46 - 079	775.975	46 - 119	776.975	46 - 159	777.975	46 - 199	778.975	46 - 239	779.975	46 - 279	780.975	46 - 319	781.975
46 - 040	775.000	46 - 080	776.000	46 - 120	777.000	46 - 160	778.000	46 - 200	779.000	46 - 240	780.000	46 - 280	781.000	46 - 320	782.000

频率单位：MHz

GP6265 （搭配 UWP 系列使用）

下表显示了无线麦克风、发射器和接收器的可选通道及频率。
虽然可用频率范围与 TV4446 相同，但组和通道名称显示却与 Sony UWP 系列相同。
同时使用多个 Sony UWP 系列或在同一系统中使用多个 UWP 系列时，请选择这些频段。
有关设备上通道 / 频率的设置步骤，请参阅设备随附的使用说明书。

Group 00 （通道间隔：125kHz）

Group 00 使得设备可以 Channel 47 至 62 的 65 个载波频率 （步长为 125 kHz）中的任意一个进行操作。

注意

此组不能保证同时进行多通道操作。

TV-62

通道	频率	通道	频率
62 - 01	758.125	62 - 25	761.125
62 - 02	758.250	62 - 26	761.250
62 - 03	758.375	62 - 27	761.375
62 - 04	758.500	62 - 28	761.500
62 - 05	758.625	62 - 29	761.625
62 - 06	758.750	62 - 30	761.750
62 - 07	758.875	62 - 31	761.875
62 - 08	759.000	62 - 32	762.000
62 - 09	759.125	62 - 33	762.125
62 - 10	759.250	62 - 34	762.250
62 - 11	759.375	62 - 35	762.375
62 - 12	759.500	62 - 36	762.500
62 - 13	759.625	62 - 37	762.625
62 - 14	759.750	62 - 38	762.750
62 - 15	759.875	62 - 39	762.875
62 - 16	760.000	62 - 40	763.000
62 - 17	760.125	62 - 41	763.125
62 - 18	760.250	62 - 42	763.250
62 - 19	760.375	62 - 43	763.375
62 - 20	760.500	62 - 44	763.500
62 - 21	760.625	62 - 45	763.625
62 - 22	760.750	62 - 46	763.750
62 - 23	760.875	62 - 47	763.875
62 - 24	761.000		

TV-63

通道	频率	通道	频率
63 - 01	764.125	63 - 25	767.125
63 - 02	764.250	63 - 26	767.250
63 - 03	764.375	63 - 27	767.375
63 - 04	764.500	63 - 28	767.500
63 - 05	764.625	63 - 29	767.625
63 - 06	764.750	63 - 30	767.750
63 - 07	764.875	63 - 31	767.875
63 - 08	765.000	63 - 32	768.000
63 - 09	765.125	63 - 33	768.125
63 - 10	765.250	63 - 34	768.250
63 - 11	765.375	63 - 35	768.375
63 - 12	765.500	63 - 36	768.500
63 - 13	765.625	63 - 37	768.625
63 - 14	765.750	63 - 38	768.750
63 - 15	765.875	63 - 39	768.875
63 - 16	766.000	63 - 40	769.000
63 - 17	766.125	63 - 41	769.125
63 - 18	766.250	63 - 42	769.250
63 - 19	766.375	63 - 43	769.375
63 - 20	766.500	63 - 44	769.500
63 - 21	766.625	63 - 45	769.625
63 - 22	766.750	63 - 46	769.750
63 - 23	766.875	63 - 47	769.875
63 - 24	767.000		

TV-64

通道	频率	通道	频率
64 - 01	770.125	64 - 25	773.125
64 - 02	770.250	64 - 26	773.250
64 - 03	770.375	64 - 27	773.375
64 - 04	770.500	64 - 28	773.500
64 - 05	770.625	64 - 29	773.625
64 - 06	770.750	64 - 30	773.750
64 - 07	770.875	64 - 31	773.875
64 - 08	771.000	64 - 32	774.000
64 - 09	771.125	64 - 33	774.125
64 - 10	771.250	64 - 34	774.250
64 - 11	771.375	64 - 35	774.375
64 - 12	771.500	64 - 36	774.500
64 - 13	771.625	64 - 37	774.625
64 - 14	771.750	64 - 38	774.750
64 - 15	771.875	64 - 39	774.875
64 - 16	772.000	64 - 40	775.000
64 - 17	772.125	64 - 41	775.125
64 - 18	772.250	64 - 42	775.250
64 - 19	772.375	64 - 43	775.375
64 - 20	772.500	64 - 44	775.500
64 - 21	772.625	64 - 45	775.625
64 - 22	772.750	64 - 46	775.750
64 - 23	772.875	64 - 47	775.875
64 - 24	773.000		

TV-65

通道	频率	通道	频率
65 - 01	776.125	65 - 25	779.125
65 - 02	776.250	65 - 26	779.250
65 - 03	776.375	65 - 27	779.375
65 - 04	776.500	65 - 28	779.500
65 - 05	776.625	65 - 29	779.625
65 - 06	776.750	65 - 30	779.750
65 - 07	776.875	65 - 31	779.875
65 - 08	777.000	65 - 32	780.000
65 - 09	777.125	65 - 33	780.125
65 - 10	777.250	65 - 34	780.250
65 - 11	777.375	65 - 35	780.375
65 - 12	777.500	65 - 36	780.500
65 - 13	777.625	65 - 37	780.625
65 - 14	777.750	65 - 38	780.750
65 - 15	777.875	65 - 39	780.875
65 - 16	778.000	65 - 40	781.000
65 - 17	778.125	65 - 41	781.125
65 - 18	778.250	65 - 42	781.250
65 - 19	778.375	65 - 43	781.375
65 - 20	778.500	65 - 44	781.500
65 - 21	778.625	65 - 45	781.625
65 - 22	778.750	65 - 46	781.750
65 - 23	778.875	65 - 47	781.875
65 - 24	779.000		

频率单位：MHz

适用于多通道系统的分组

构建多通道系统时， Sony 建议选择以下任意一个组，以避免与其他 Sony 无线麦克风 / 发射器相互干扰。
– Group 01 至 04 适用于在一个 TV 通道中使用 8 个发射频率通道。
– Group 05 至 08 适用于在两个 TV 通道中使用 11 个发射频率通道。
– Group 09 适用于在四个 TV 通道中使用 16 个发射频率通道。

Group 01
对 8 个通道进行分组

通道	频率
62 - 01	758.125
62 - 05	758.625
62 - 11	759.375
62 - 25	761.125
62 - 28	761.500
62 - 36	762.500
62 - 41	763.125
62 - 43	763.375

Group 02
对 8 个通道进行分组

通道	频率
63 - 03	764.375
63 - 13	765.625
63 - 18	766.250
63 - 26	767.250
63 - 37	768.625
63 - 40	769.000
63 - 44	769.500
63 - 46	769.750

Group 03
对 8 个通道进行分组

通道	频率
64 - 01	770.125
64 - 05	770.625
64 - 11	771.375
64 - 25	773.125
64 - 28	773.500
64 - 36	774.500
64 - 41	775.125
64 - 43	775.375

Group 04
对 8 个通道进行分组

通道	频率
65 - 03	776.375
65 - 13	777.625
65 - 18	778.250
65 - 26	779.250
65 - 37	780.625
65 - 40	781.000
65 - 44	781.500
65 - 46	781.750

Group 05
对 11 个通道进行分组

通道	频率
62 - 07	758.875
62 - 09	759.125
62 - 12	759.500
62 - 19	760.375
62 - 33	762.125
62 - 37	762.625
63 - 02	764.250
63 - 08	765.000
63 - 24	767.000
63 - 35	768.375
63 - 44	769.500

Group 06
对 11 个通道进行分组

通道	频率
64 - 05	770.625
64 - 14	771.750
64 - 25	773.125
64 - 41	775.125
64 - 47	775.875
65 - 12	777.500
65 - 16	778.000
65 - 30	779.750
65 - 37	780.625
65 - 40	781.000
65 - 42	781.250

Group 07
对 11 个通道进行分组

通道	频率
62 - 03	758.375
62 - 12	759.500
62 - 23	760.875
62 - 39	762.875
62 - 45	763.625
64 - 10	771.250
64 - 14	771.750
64 - 28	773.500
64 - 35	774.375
64 - 38	774.750
64 - 40	775.000

Group 08
对 11 个通道进行分组

通道	频率
63 - 08	765.000
63 - 10	765.250
63 - 13	765.625
63 - 20	766.500
63 - 34	768.250
63 - 38	768.750
65 - 03	776.375
65 - 09	777.125
65 - 25	779.125
65 - 36	780.500
65 - 45	781.625

Group 09
对 16 个通道进行分组

通道	频率
62 - 03	758.375
62 - 05	758.625
62 - 08	759.000
62 - 12	759.500
62 - 34	762.250
63 - 01	764.125
63 - 20	766.500
63 - 37	768.625
64 - 02	770.250
64 - 27	773.375
64 - 47	775.875
65 - 11	777.375
65 - 22	778.750
65 - 32	780.000
65 - 38	780.750
65 - 46	781.750

频率单位：MHz